Draadloze minihandzender met 1 kanaal en 1 bedieningsknop

Deze handzender heeft één bedieningsknop en kan gebruikt worden in combinatie met alle Niko ontvangers. Aan de bedieningsknop kan een functie worden toegewezen. Visuele controle van de bediening via een led. Voor gebruik in een residentiële omgeving. Batterij bijgeleverd.

De handzender kan in combinatie met de Niko Home Control RF-interface ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties.



05-311

4 year warranty

Mini RF-handzender met 1 kanaal en 1 bedieningsknop



Deze minizender heeft 1 functionele bedieningsknop. Je kunt hem gebruiken in combinatie met alle Niko-ontvangers. De bedieningsstatus controleer je via de led. Het toestel is heel geschikt voor de zorgsector (bijv. alarmfunctie) of in woningen. Samen met de zender ontvang je ook de batterij.

Technische kenmerken:

- voedingsspanning: via batterij 3 V DC (meegeleverd);
- zendbereik: max 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte;
- afmetingen: L56xB36xD16 mm.
- frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
- maximaal uitgezonden vermogen: -10,50 dBm

Mini-zender met RF-technologie voor draadloze afstandsbediening van Niko-RF-ontvangers op frequentie 868.3MHz Eén kanaal dat één ofmeerdere Niko-RF-ontvangers kan sturen. Afmetingen: 56 x 36 x 16 mm. Rode LED: indicatie van werking en controle voor de batterij. Max. zendbereik in een gebouw 30 m; in open veld: 100 m. Modulatietype: FSK. Type batterij: 3 V CR2032. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.