

Anbudsbeskrivning Artikelnummer 353-602221

Närvarosensor P42MR, 230 V, 2 kanaler, master, 12-13 m, 360°, för utanpåliggande montering



Försalgen produktbeskrivning i BIPS 4.7.9

Närvarosensor P42MR, 230 V, 2 kanaler, master, 12-13 m, 360°, för utanpåliggande montering

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------|--|
| Konfiguration | master |
| Sensorteknik | PIR |
| Montering | utanpåliggande |
| Matningsspänning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Utgång sensor | 230 V (ON/OFF) |
| Antal kanaler | 2 kanaler |
| Ljusstyrkeintervall | 20 lux – 2000 lux, ∞ |
| Frånkopplingsfördröjning | pulse, 15 s – 2 h, ∞ |
| Detekteringsområde | 360 ° |
| Räckvidd (PIR) | ø 12 m från en höjd på 3 m |
| Omgivningstemperatur | -25 – +40 °C |
| Monteringshöjd | 2 – 3.5 m |
| Reläkontakt | 2 x N.O. (max. μ 10 A), potentialfri |
| Märkning | CE |
| Kapslingsklass | IP54 |

Försalgen produktbeskrivning i BIPS 4.7.10

Montering

Sensorn är lämplig för utanpåliggande montering på alla typer av tak.

Idrifttagningsapp

Alla sensorer i installationen kan konfigureras med hjälp av appen och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller surfplatta och sensorn. Inga ytterligare konfigurationsverktyg krävs.

PIN-kodsskydd

Sensorn kan skyddas med en fyrsiffrig PIN-kod i appen för att förhindra att andra personer styr sensorn eller ändrar dess inställningar.

Händelselogg

Händelseloggen i appen visar alla ändringar du gjort i inställningarna för en specifik sensor.

Känslighet

Sensors känslighet för detektering av rörelse kan ställas in med hjälp av appen och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller surfplatta och sensorn. Känsligheten kan ställas in i 4 nivåer.

Dokumentation

Dokumentation är tillgänglig i digitalt format och lagras i en webbaserad portal.

Detekteringsräckvidd

Detekteringsräckvidden är dokumenterad i enlighet med EN/IEC 63180.

230 V-belysning

230 V icke-dimbar belysning kan styras via sensors interna relä (t.ex. halogenlampor eller lysrör). Belysningen kan slås PÅ och AV enligt rörelse, en inställd luxnivå och/eller en tryckknapp.

Manuell styrning med 230 V-ingångar

En 230 V-ingång kopplad till sensorn kan utföra olika åtgärder: slå PÅ/AV belysningen eller endast slå PÅ.

Utökning av detekteringsområdet

Mastersensors detekteringsräckvidd kan utökas med flera sekundära sensorer, kommunikation mellan master och sekundär sensor utförs antingen via kabel eller trådlöst.

Avstängning över luxnivå

Om "Avstängning över luxnivå" är PÅ är sensors första prioritet belysning och andra prioritet rörelse. Sensorn reglerar belysningen i enlighet med den omgivande luxnivån. Belysningen slås av när luxnivån i rummet är över luxnivåinställningen i 10 minuter, även om det fortfarande är rörelse i rummet. Om "Avstängning över luxnivå" är AV är sensors prioritet rörelse. Sensorn reglerar endast belysningen i enlighet med rörelse. Belysningen slås endast av i slutet av frångopplingsfördröjningen.