

## Tekst oferty Numer artykułu 353-602111

Czujnik ruchu M42MR, 230 V, 1 kanał, 12-13 m, 360°, SnapFit, do montażu podtynkowego



### Proponowany opis funkcjonalny wg BIPS 4.7.9

Czujnik ruchu M42MR, 230 V, 1 kanał, 12-13 m, 360°, SnapFit, do montażu podtynkowego

#### **DANE TECHNICZNE**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Konfiguracja             | stand-alone                              |
| Technologia czujnika     | PIR                                      |
| Metoda montażu           | montażu natynkowego                      |
| Napięcie wejściowe       | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                |
| Wyjście czujnika         | 230 V (ON/OFF)                           |
| Liczba kanałów           | 1 kanał                                  |
| Zakres natężenia światła | 20 lux – 2000 lux, $\infty$              |
| Opóźnienie wyłączenia    | pulse, 15 s – 2 h, $\infty$              |
| Kąt wykrywania           | 360 °                                    |
| Zasięg wykrywania (PIR)  | $\varnothing$ 12 m z wysokości 3 m       |
| Temperatura otoczenia    | -25 – +40 °C                             |
| Wysokość montażu         | 2 – 3.5 m                                |
| Styk przekaźnikowy       | N.O. (maks. $\mu$ 10 A), bezpotencjałowy |
| Oznaczenia               | CE                                       |
| Stopień ochrony          | IP54                                     |

### Proponowany opis funkcjonalny wg BIPS 4.7.10

#### **Montaż**

Czujnik nadaje się do montażu natynkowego na wszystkich rodzajach sufitów.

#### **Aplikacja do uruchamiania**

Wszystkie czujniki w instalacji można konfigurować za pomocą aplikacji i dwukierunkowej komunikacji Bluetooth® pomiędzy smartfonem lub tabletem a czujnikiem. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia konfiguracyjne.

#### **Ochrona kodem PIN**

Czujnik można zabezpieczyć 4-cyfrowym kodem PIN w aplikacji, aby uniemożliwić innym sterowanie czujnikiem lub modyfikowanie jego ustawień.

**Dziennik zdarzeń**

Dziennik zdarzeń w aplikacji pokazuje wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach określonego czujnika.

**Czułość**

Czułość czujnika na wykrywanie ruchu można ustawić za pomocą aplikacji i dwukierunkowej komunikacji Bluetooth® pomiędzy smartfonem lub tabletem a czujnikiem. Czułość można ustawić na czterech różnych poziomach.

**Dokumentacja**

Dokumentacja jest dostępna w formacie cyfrowym i jest przechowywana w portalu internetowym.

**Wydażność wykrywania**

Zasięg wykrywania udokumentowany zgodnie z normą EN/IEC 63180.

**Oświetlenie 230 V**

Nieściemialne oświetlenie 230 V może być sterowane przez wewnętrzny przekaźnik czujnika (np. lampami halogenowymi lub świetłówkami). Światła włączają się i wyłączają w zależności od ruchu, ustawionego poziomu luksów i/lub za pomocą przycisku.

**Sterowanie ręczne z wejściami 230 V**

Wejście 230 V podłączone do czujnika może wykonywać różne działania: włączanie/wyłączanie światła lub tylko włączanie.

**Wyłącz powyżej poziomu luksów**

Jeśli opcja „Wyłącz powyżej poziomu luksów” jest włączona, priorytetem czujnika jest światło, a drugim priorytetem jest ruch. Czujnik steruje światłami zgodnie z poziomem luksów otoczenia. Światła wyłączą się, gdy poziom luksów w pomieszczeniu będzie powyżej ustawionego poziomu luksów przez 10 minut, nawet jeśli w pomieszczeniu nadal wykrywany jest ruch. Jeśli opcja „Wyłącz powyżej poziomu luksów” jest wyłączona, priorytetem czujnika jest ruch. Czujnik steruje światłami wyłącznie na podstawie ruchu. Światła wyłączą się dopiero po upływie opóźnienia wyłączenia.