

RF-ontvanger, potentiaalvrij, 1 wisselcontact, inbouw

410-00332

4 jaar
garantie

Met deze inbouwontvanger kun je een elektrisch toestel aan- en uitschakelen via een draadloze Easywave-knop of een bedrade knop. Deze ontvanger heeft een potentiaalvrij wisselrelaiscontact, geschikt voor het aansturen van toestellen zoals een deurbel of een dimmer.

Hij kan signalen ontvangen van een Niko Easywave handzender en/of draadloze schakelaar. Je kunt de ontvanger installeren achter een Niko blindplaat of drukknop in de gewenste kleur. Weet dat je voor de combinatie met de drukknop gebruik moet maken van een wandcontactdoos met een installatiediepte van minimaal 50 mm.

Je kunt tot 32 transmissiecodes programmeren in de ontvanger. De ontvanger is uitgerust met 1-knopsbediening (AAN/UIT, DEAD MAN, TIMER) of 2-knopsbediening (AAN/UIT, LOGICA).



Technische gegevens

RF-ontvanger, potentiaalvrij, 1 wisselcontact, inbouw

- Uitgestraald vermogen: 6,38 mW
- Modulatie: FSK
- Ingang: 1 externe drukknop
- Uitgang: 1 potentiaalvrij relaiscontact (wisselcontact)
- Stroomverbruik (stand-by): 0,3 W
- Stroomverbruik zonder belasting: 0,8 W
- Maximale contactbelasting:
 - resistieve belasting $\cos = 1$: 10 A / 2300 VA (N.O.), 6 A / 1380 VA (N.C.)
 - inductieve belasting $\cos = 0,8$: 3 A / 690 VA (N.O.), 2 A / 460 VA (N.C.)
- Niet compatibel met Niko Home Control (draadloze bridge of draadloze slimme hub)
- Voedingsspanning: 230 Vac $\pm 10\%$, 50 Hz
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Omgevingstemperatuur: $-20 - +45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 31 g
- Draadcapaciteit: $- 1 \times 2,5\text{ mm}^2$ per aansluitklem
- Markering: CE

