

Podłączony podwójny przełącznik, podstawa, 2 x 10 A (łącznie maks. 16 A), 71 x 71 mm, mocowanie śrubowe

551-72112

4 year
warranty

Podłączony podwójny przełącznik jest wyposażony w styk przełączny do przełączania oświetlenia. Zawiera nadajnik i odbiornik, które mogą komunikować się bezprzewodowo z bezprzewodową inteligentną centralą do Niko Home Control.

Podłączonego podwójnego przełącznika można użyć do zastąpienia klasycznego przełącznika. Jest wyposażony w moduł rozszerzający, dzięki czemu w połączeniu z klasycznym przyciskiem z łatwością może zastąpić przełączniki wielokierunkowe lub pośrednie.

Podłączony podwójny przełącznik może przełączać własny styk.

Po dodaniu bezprzewodowej inteligentnej centrali do Niko Home Control możliwe jest skonfigurowanie dodatkowych funkcji za pomocą oprogramowania do programowania Niko Home Control. W ten sposób można połączyć je w funkcję nastroju, wyłączenia wszystkiego i wiele innych.

Możliwe jest odłączenie sterowania od wbudowanego styku. W ten sposób zyskuje się całkowitą elastyczność w oddzielnym konfigurowaniu styku przełącznego i elementów sterujących za pomocą oprogramowania do programowania.



Dane techniczne

Podłączony podwójny przełącznik, podstawa, 2 x 10 A (łącznie maks. 16 A), 71 x 71 mm, mocowanie śrubowe.

- Zasilacz: 230 V AC
- Protokół: zastrzeżony
- Metoda montażu: montaż naścienny
- Wysokość montażu: 110-120 cm
- Modyfikacja ustawień: oprogramowanie do programowania Niko Home Control (wymaga inteligentnej centrali 552-00001)
- Maksymalny zasięg (od przełącznika do inteligentnej centrali): 30 m
- Częstotliwość pracy: 869,05 Mhz
- Maksymalna częstotliwość mocy: 6 dBm

- Niko_LedColour: biały
- Stopień ochrony: IP20
- Głębokość montażu podtynkowej: 40 mm
- Wymagany typ puszki podtynkowej
 - głębokość: min. 40 mm (w tym ujęto miejsce na okablowanie)
 - mocowanie za pomocą pazurków mocujących/śrubowe: 60 mm
 - średnica wewnętrzna puszki: 60 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w poziomie: 71 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w pionie: 71 mm

- Metoda mocowania

Do montażu w puszcze podtynkowej należy użyć śrub.

- Odległość od środka do środka

Podstawa ze wszystkich stron jest wyposażona w składane wczepy na jaskółczy ogon, co pozwala na szybkie i idealne połączenie (odległość od środka do środka 71 x 71 mm) zarówno w pionie, jak i w poziomie kilku podstaw. Złożone krawędzie na zewnątrz podstawy i ich przedłużenie do wewnątrz zapewniają dodatkową wytrzymałość.

- Pojemność przewodu

Wszystkie zaciski przyłączeniowe mogą zawierać do 2 x 2,5 mm² przewodu.

- Temperatura otoczenia: 0 – +40 °C

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 71.5 x 73 x 40 mm
- Waga: 70 g
- Oznaczenia: CE



Wymiary

