
Niko dimmerbrytare, KNX®

Denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare med Niko-design kan fungera som en strömställare, en dimmer, en jalusistyrenhet eller en scenarioväljare i ett KNX®-system. KNX®-kommandon överförs till KNX®-bussen via den trådlösa KNX®-mediakopplingen (360-33001). Det gör att du enkelt kan bygga ut ditt KNX®-system utan att riva ner väggar eller installera extra kablar. För bästa prestanda, följ riktlinjerna för installation och radio.




Konfigurera dimmerbrytarens knappar med ETS-programvaran som finns tillgänglig på KNX®-assocations webbplats tillsammans med KNX®-programmeringsadaptern (360-39001). Följande kommunikationsobjekt kan länkas till knapparna: enkel kanal, dimmer- och jalusistyrning. Åtgärderna som stöds är: på, av, växla, upp, ned, mörkare, ljusare, scennummer, skicka värde i procent, i vinkel, i 2 bitar, i 8 bitar. Upp till sex knappkombinationer kan konfigureras.

Dimmerbrytaren kan monteras i en apparatdosa för infällning, fastskruvad i väggen (skruvar medföljer inte) eller fäst på en plan yta med dubbelsidig självhäftande tejp (medföljer). Centrumplattorna och täckram måste beställas separat. Dimmerbrytaren kan kombineras med valfri Niko Pure, Niko Intense och Niko Original täckram i önskad färg.

360-31001

4 year warranty

Niko dimmerbrytare, KNX®



Denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare med Niko-design kan fungera som en strömställare, en dimmer, en jalusistyrenhet eller en stämningsväljare i ett KNX®-system. KNX®-kommandon överförs till KNX®-bussen via den trådlösa KNX®-mediakopplingen (360-33001). Det gör att du enkelt kan bygga ut ditt KNX®-system utan att riva ner väggar eller installera extra kablar. För bästa prestanda, följ riktlinjerna för installation och radio.

Konfigurera dimmerbrytarens knappar med ETS-programvaran som finns tillgänglig på KNX®-association webbplats tillsammans med KNX®-programmeringsadaptern (360-39001). Följande kommunikationsobjekt kan länkas till knapparna: enkel kanal, dimmer- och jalusistyrning. Åtgärderna som stöds är: på, av, växla, upp, ned, mörkare, ljusare, scennummer, skicka värde i procent, i vinkel, i 2 bitar, i 8 bitar. Upp till sex knappkombinationer kan konfigureras.

Dimmerbrytaren kan monteras i en apparatdosa för infällning, fastskruvad i väggen (skruvar medföljer inte) eller fäst på en plan yta med dubbelsidig självhäftande tejp (medföljer). Centrumplattorna och täckram måste beställas separat. Dimmerbrytaren kan kombineras med valfri Niko Pure, Niko Intense och Niko Original täckram i önskad färg.

Niko dimmerbrytare, KNX®. • mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- RF-protokoll: KNX RF1.R S-Mode
- modulation: Frequency-shift keying (FSK)/upp till 16 384 kbps
- maximal RF-effekt: -2 dBm/0,63 mW
- monteringshöjd: 110 cm
- temperatur (förvaring/drift): -20 °C till +45 °C
- maximal räckvidd (inomhus från strömställare till mottagare): upp till 30 m
- arbetsfrekvens: 868,3 MHz
- antenn: Integrerad antenn
- vikt: 22 g
- kapslingsklass: IP20
- CE-märkt