

Base for trådløs afbryder med 4 tangenter, NA


410-00002

4 year warranty

Med denne trådløse afbryder kan du betjene op til 4 kredsløb, uafhængigt af hinanden, men afhængigt af modtagerindstillingerne. Afbryderen bruges til funktioner med 1, 2, 3 og 4 tryk.

Teknisk information:

- strømforsyning: batteri, 3V DC (inkluderet);
- senderrækkevidde: max. 30 meter indendørs, 100 meter i frit felt;
- montage: med de medfølgende selvkæbende strimler eller skruer.
- frekvensbånd: 868,0 – 868,6MHz
- maksimal udgangseffekt: -3,25 dBm



Tekniske data

Base for trådløs afbryder med 4 tangenter, NA.

Vægmonteret sender med 4 forbindelser med RF-teknologi til trådløs fjernbetjening af Niko RF-modtagere på frekvensen 868,3MHz. Hver sender kan betjene et ubegrænset antal modtagere. Hver modtager kan betjenes af maksimalt 32 sendere. Den maksimale senderækkevidde i en bygning: 30m; i frit felt: 100m. Modulationstype: FSK. Leveres komplet med batteri og forprogrammeret senderadresse. Tryk og forsænket ramme skal bestilles separat. Batteritype: Renata 3V/270mAh CR2430; Saft 3V/270mAh LM2430; Varta 3V/260mAh CR2430; Panasonic 3V/250mAh CR2330. Kan enten limes eller skrues til væggen eller monteres med indbygningsdåse. I overensstemmelse med belgisk og europæisk lovgivning: CE-mærke på enheden. Dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante europæiske retningslinjer og regler. For radioudstyr erklærer Niko nv, at det er i overensstemmelse med 2014/53 / EU-direktivet. Kan bruges i alle europæiske medlemsstater. Brugermanualen er inkluderet med registreringen.

- Dimensioner (HxBxD): 71 x 103 mm
- Vægt: 21 g
- Godkendelse: CE

