

RF-dæmper controller-modtager med elektrisk ballast

05-338

4 års
garanti

Denne loftsmodtager er trådløs. Den har 2 kanaler med en 4A / 230 V N.O. kontakt og en betjeningsudgang på 1-10V 45mA, i overensstemmelse med EN60929 normen. Den sender elektronisk ballast direkte med et 1-10 V strømsignal eller dæmpere, f.eks., 05-715 og 65-410. Enheden har en forbindelse til en ekstern antenne (05-309) og 9 funktioner til funktionsindstillinger. Afhængig af den valgte funktion sker betjeningen med 1, 2 eller 4 tryk. Med dæmperfunktion kan du dæmpe fortsat eller aktivere et forudindstillet scenarie. Du indstiller driftstiden til mellem 0 og 3 sekunder og slukke-tiden mellem 0 og 120 minutter.



Teknisk information:

- dimensioner: L 232 x B 54 x D 34 mm.

Tekniske data

RF-dæmper controller-modtager med elektrisk ballast

Ballastformet lysdæmperkontrol modtager, trådløs betjening via radiofrekvens (868,3 MHz). Forsynet med to afbryderkontakter på 4 A, 230 V 50 Hz og to uafhængige analoge betjeningsudtag 1/10 V, 45 mA. Bestem funktionen ved at vælge mellem 9 forskellige funktioner. Maksimalt 32 transmittere pr. modtager, maks. modtagerækkevidde i en bygning: 30 m. Maks. modtagerækkevidde i en bygning: 30 m; i åbent rum 100 m. Dimensioner: 54 x 232 x 34 mm. Strømforsyning: 230 V 50 Hz. Modulationstype: FSK. I henhold til belgisk og europæisk lovgivning: CE-mærket. Dette produkt er i overensstemmelse med alle gældende europæiske direktiver og forskrifter. Angående radioudstyr erklærer Niko nv, at det overholder direktiv 2014/53/EU. Kan bruges i alle europæiske medlemslande. Manual medfølger.

- Godkendelse: CE



niko

Tilslutningsskema

