

Swiss Garde 300 WM IR, IP44 10 m, weiß

25100

4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder für UP-Wandmontage.


Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Mit geschraubter Abdeckung, ideal für öffentliche Gebäude. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: weiß

- Ideal für kostengünstige Montage im geschützten Außenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Bewegungsmelder für Nasszellen oder Außenanwendungen
- Mit 3 IR-Sensoren mit horizontalem sowie vertikalem Erfassungsbereich



Erfassungsbereich



H	A Across
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



8 m bei einer
Höhe von
1,1 m



1 – 3 m



Einbau

niko

25100 - 12-04-2025

Technische Daten

Artikelnummer	25100
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	8 m bei einer Höhe von 1,1 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	1 – 3 m
Mindesteinbautiefe	40 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 75 mm
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

Abmessungen

