

Détecteur de présence Swiss Garde 360°, 4 canaux, 22 m, KNX, à encastrer,

351-25039

4 ans de garantie

Le détecteur de présence à quatre canaux et réglage crépusculaire à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré et n'est compatible qu'avec KNX.



- Combinaison maître / secondaire possible
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres
- Détection très bonne et sensible

Détecteur de présence pour utilisation dans les salles de réunion, les bureaux, ...

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre
 - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
 - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC

Portée de détection

D			
2 m	5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	8 m	16 m
4 m	9 m	9 m	18 m
5 m	10 m	10 m	20 m
6 m	10 m	11 m	22 m
7 m	10 m	11 m	22 m
8 m	10 m	11 m	22 m

KNX



KNX



maître



360 °



jusqu'à 22 m
de diamètre
posé à 8 m
de hauteur



2 – 8 m



à encastrer

niko

Données techniques

Numéro d'article	351-25039
Configuration	maître
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX
Sortie du détecteur	KNX
Nombre de canaux	4 canaux
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	jusqu'à 22 m de diamètre posé à 8 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	120 x 120 x 37 mm
Dimensions (HxLxP)	120 x 120 x 48 mm
Marquage	CE

Accessoires

Error applying XSLT stylesheet, check console for errors