

# Mini-émetteur portable RF à 1 canal et 1 touche de commande

**05-311**

**4** year warranty

Ce mini-émetteur possède 1 bouton de commande auquel vous pouvez attribuer une fonction. Vous pouvez l'utiliser en combinaison avec tous les récepteurs Niko. La LED indique le statut de la commande. L'appareil convient très bien pour le secteur de la santé (fonction d'alarme, par exemple) ou dans les habitations. Le mini-émetteur est fourni avec une batterie.

- bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
- maximum puissance: -10,50 dBm

## Données techniques

Mini-émetteur portable avec technologie RF pour la commande sans fil des récepteurs RF Niko à la fréquence de 868,3 MHz. Un canal permet de commander un ou plusieurs récepteur(s) RF Niko.

Dimensions: 56 x 36 x 16mm. LED rouge : indication de fonctionnement et contrôle de la pile. La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Type de modulation : FSK. Pile : 3V CR2032. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Pour l'appareillage radio, Niko SA déclare être conforme à la Directive 2014/53 / EU. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

