
Podstawa do przełącznika bezprzewodowego z 4 przyciskami sterowania, ND.

410-00002

4 year warranty

Za pomocą tego przełącznika bezprzewodowego można sterować maksymalnie 4 obwodami, niezależnymi od siebie, ale zależnymi od ustawień odbiornika. Przełącznika używa się do funkcji obsługiwanych przez 1, 2 i 4 przyciski.



Charakterystyka techniczna:
- napięcie zasilania: bateria, 3 V DC (w zestawie);
- zasięg transmisji: około 30 metrów wewnątrz, 100 metrów na otwartych przestrzeniach;
- montaż: za pomocą dostarczonych pasków samoprzylepnych lub śrub.
- pasmo częstotliwości: 868,0 - 868,6 MHz
- maksymalna moc wyjściowa: -3,25 dBm

Dane techniczne

Podstawa do przełącznika bezprzewodowego z 4 przyciskami sterowania, ND.
Nadajnik naścienny z 4 połączeniami z technologią RF do bezprzewodowego zdalnego sterowania odbiornikami RF Niko na częstotliwości 868,3 MHz. Każdy nadajnik może sterować nieograniczoną liczbą odbiorników. Każdy odbiornik może być sterowany przez maksymalnie 32 nadajniki. Minimalny zasięg transmisji w budynku: 30 m; na otwartych przestrzeniach: 100 m. Typ modulacji: FSK. W zestawie z baterią i wstępnie zaprogramowanym adresem nadajnika. Przyciski i ramki zewnętrzne należy zamówić osobno. Typ baterii: Renata 3 V/270 mAh CR2430; Saft 3 V/270 mAh LM2430; Varta 3 V/260 mAh CR2430; Panasonic 3 V/250 mAh CR2330. Można go przykleić lub przykręcić do ściany lub puszki podtynkowej. Zgodny z prawodawstwem belgijskim i europejskim: oznakowanie CE na urządzeniu. Zgodny z normą EN60669-2-1, prawodawstwem WE i spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/WE. Może być używany we wszystkich europejskich państwach członkowskich. Instrukcja obsługi jest dołączana przy rejestracji.

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 71 x 103 mm
- Waga: 21 g
- Oznaczenia: CE

CE