

Handhållen mini-RF-sändare med 1 kanal och 4 kontrollknappar

05-317

4 year warranty

Denna minisändare har 4 funktionella kontrollknappar. Du kan använda den i kombination med alla Niko-mottagare. Driftstatus anges med indikatorlampor. Enheten är speciellt lämpad för vårdsektorn (t.ex. larmfunktion) eller i bostäder. Batteriet medföljer sändaren.

Tekniska egenskaper:

- försörjningsspänning: batteri, 3V DC (medföljer),
- sändningsräckvidd: max. 30 meter inomhus, 100 meter i öppna utrymmen,
- mått: L62xB37xD11 mm
- frekvensband: 868,0 – 868,6 MHz
- maximal uteffekt: 0,60 dBm



Tekniska data

Minisändare med RF-teknik för trådlös fjärrstyrning av Niko RF-mottagare på frekvensen 868,3 MHz. Fyra kanaler. Varje kanal kan styra en eller flera Niko RF-mottagare. Mått: 62 x 37 x 11 mm. Röd LED: driftindikation och batterikontroll. Maximal sändningsräckvidd i en byggnad 30 m; på ett öppet fält 100 m. Modulationstyp: FSK. Batterityp: 3V CR2032. Överensstämmer med belgisk och europeisk lagstiftning: CE-märkning. Den här produkten uppfyller kraven i alla tillämpliga europeiska direktiv och förordningar. För radioutrustning. Niko nv förklarar produkten överensstämmande med 2014/53/EU. Får användas i alla europeiska medlemsstater. Manual medföljer.

