

# 4-tryk, trådløst


Den trådløse afbryder med fire tryk kan anvendes sammen med andre smart-afbrydere eller en trådløs modtager. Den kan anvendes som to dobbeltryk-betjeninger (øvre=on, nedre=off), eller som fire enkelt tryk-betjeninger (til toggleon/off eller pulse). Afbryderen kan også bruges i Niko Home Control-installationen i kombination med Niko Home Control RF Easywave-interface.



# 410-00002

4 year warranty

## Base for trådløs afbryder med 4 tangenter, NA



Med denne trådløse afbryder kan du betjene op til 4 kredsløb, uafhængigt af hinanden, men afhængigt af modtagerindstillingerne. Afbryderen bruges til funktioner med 1, 2, 3 og 4 tryk.

### Teknisk information:

- strømforsyning: batteri, 3 V DC (inkluderet);
- senderrækkevidde: max. 30 meter indendørs, 100 meter i frit felt;
- montage: med de medfølgende selvkæbende strimler eller skruer.
- frekvensbånd: 868,0 – 868,6 MHz
- maksimal udgangseffekt: -3,25 dBm

Base for trådløs afbryder med 4 tangenter, NA. Vægmonteret sender med 4 forbindelser med RF-teknologi til trådløs fjernbetjening af Niko RF-modtagere på frekvensen 868,3 MHz. Hver sender kan betjene et ubegrænset antal modtagere. Hver modtager kan betjenes af maksimalt 32 sendere. Den maksimale senderækkevidde i en bygning: 30 m; i frit felt: 100 m. Modulationstype: FSK. Leveres komplet med batteri og forprogrammeret senderadresse. Tryk og forsænket ramme skal bestilles separat. Batteritype: Renata 3 V/270 mAh CR2430; Saft 3 V/270 mAh LM2430; Varta 3 V/260 mAh CR2430; Panasonic 3 V/250 mAh CR2330. Kan enten limes eller skrues til væggen eller monteres med indbygningsdåse. I overensstemmelse med belgisk og europæisk lovgivning: CE-mærke på enheden. Dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante europæiske retningslinjer og regler. For radioudstyr erklærer Niko nv, at det er i overensstemmelse med 2014/53 / EU-direktivet. Kan bruges i alle europæiske medlemsstater. Brugermanualen er inkluderet med registreringen.

- Dimensioner (HxBxD): 71 x 103 mm
- Godkendelse: CE

