
Sokkel voor draadloze schakelaar met 4 bedieningsknoppen

410-00002

4 year warranty

Met deze draadloze schakelaar bedien je maximaal 4 kringen, onafhankelijk van elkaar, maar afhankelijk van de instelling van de ontvangers. Je gebruikt de schakelaar voor 1-knops- en 2-knopsfuncties.



Technische kenmerken:

- voedingsspanning: via batterij 3 V DC (meegeleverd);
- zendbereik: max. 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte;
- montage: met de bijgeleverde kleefstrips of schroeven.
- frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
- maximaal uitgezonden vermogen: -3,25 dBm

Technische gegevens

Sokkel voor draadloze schakelaar met 4 bedieningsknoppen.
Wandzender met 4 contacten in RF-technologie voor draadloze afstandsbediening van Niko-RF-ontvangers op frequentie 868.3MHz. Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers sturen. Elke ontvanger kan door max. 32 zenders gestuurd worden. Max. zendbereik in een gebouw 30 m; in open veld: 100m. Modulatietype: FSK. Geleverd compleet met batterij en voorgeprogrammeerd zendadres. Toetsen en afdekplaten afzonderlijk bestellen. Type batterij: Renata 3V/270mAh CR2430; Saft 3V/270mAh LM2430; Varta 3V/260mAh CR2430; Panasonic 3V/250mAh CR2330. Kan zowel gekleefd als geschroefd worden op de wand of inbouwdoos. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel.Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bij de inschrijving gevoegd.

- Afmetingen (HxBxD): 71 x 103 mm
- Gewicht: 21 g
- Markering: CE

CE