

Dubbel tryckknapp med LED för Niko Home Control, gold coated

221-52036

4 års
garanti

Med denna knapp kan du styra två grupper av jalousier, gardiner eller persienner. Den är ansluten till det väggmonterade kretskortet via en klickmekanism. En LED anger positionen för jalousierna, gardinerna eller persiennerna. Strömbrytare inklusive knapp. Färg: gold coated.

Tekniska data

Dubbel tryckknapp med LED för Niko Home Control, gold coated.



- Funktion
 - Tryckknappar för motorkontroll är tillgängliga i en enradig (tre kontrollknappar) eller dubbelradig (sex kontrollknappar) konfiguration. De gör det möjligt för den boende att styra motorerna för en eller två grupper av jalousier, persienner eller markiser som är integrerade i Niko Home Control-installationen
 - De specifika kontrollknapparna på varje tryckknapp är ordnade i grupper om tre
 - För att montera tryckknappen trycker du fast den på ett väggmonterat Niko Home Control-kretskort tills den klickar på plats. Tryckknappen sitter nu säkert. Kontrollknapparnas funktioner kan tilldelas under programmeringen av installationen genom att koppla varje funktion till den unika adressen för varje kontrollknapp under adresseringsfasen. Informationen lagras sedan i kontrollenheten
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Skriva ut: Pilar tryckta på övre och nedre knappen visar om du höjer eller sänker jalousin eller persiennen. På mittknappen(-arna) visas en persiennsymbol för att ange favoritknappen. Om du trycker på denna knapp kommer jalousin, markisen eller persiennen att gå direkt till den inställda positionen.
- Lins: De övre och nedre knapparna har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status. Med programmeringsprogramvaran kan du programmera att LED-lamporna tänds när utgången är antingen aktiverad eller avaktiverad.
- Färg: gold lack (ungefär NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsskennspänning)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

