

Couplage de postes extérieurs pour 4 postes extérieurs audio secondaires

10-803

4 ans de
garantie

Ce couplage de postes extérieurs permet de configurer une installation de contrôle d'accès dotée d'un poste extérieur principal et de maximum 4 postes extérieurs audio secondaires. Une conversation peut être menée à partir du poste extérieur principal avec toutes les installations secondaires et des liaisons vocales peuvent également être établies au sein de cette même installation secondaire. Le statut de la liaison maître-re-secondaire est affiché grâce aux LED d'indication.

Données techniques

Couplage de postes extérieurs pour 4 postes extérieurs audio secondaires

- Dimensions (HxLxP) : 90 x 105 x 70 mm (DIN 6U)
- Tension d'entrée : 230 Vac \pm 10 %
- Tension de sortie : 24 V \pm 8 %
- Courant de sortie : I(a) = 35 mA (sur la ligne) ; I(P) = 60 mA
- Durée d'activation de la gâche électrique : 3 s (standard)
- Technique de fil : 3 fils
- Possible d'utiliser 5 couplages de postes extérieurs dans 1 installation (5x4 installations secondaires)
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Marquage: CE

