

Smart dubbel strömställare, 2 x 10 A (totalt max. 16 A)

Den dubbla smarta strömställaren har två reläkontakter som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.
Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.
Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.
Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.
Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.



Smart dubbel strömställare, 2 x 10 A (totalt max. 16 A)



Den dubbla smarta strömställaren har två reläkontakter som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.
Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.
Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.
Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.
Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

- strömförsörjning: 230 V AC (L + N-tråd krävs)
- kommunikationsprotokoll: Easywave Sharp
- monteringsmetod: väggmontering
- monteringshöjd: 110–120 cm
- ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver trådlös gateway 552-00001)
- maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 30 m
- arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- maximal frekvenseffekt: 6 dBm
- LED-färg: vit
- kapslingsklass: IP20
- infällningsdjup: 40 mm
- omgivningstemperatur: 0–40 °C
- märkning: CE

INSATS



551-72112 Bitar: 6 For screw fixing, centre distance 71 mm

FINISHING SET WITH LENS



101-32004 Bitar: 10
123-32004 Bitar: 10
157-32004 Bitar: 10
220-32004 Bitar: 10
121-32004 Bitar: 10
124-32004 Bitar: 10
161-32004 Bitar: 10
221-32004 Bitar: 10
122-32004 Bitar: 10
154-32004 Bitar: 10
200-32004 Bitar: 10

CENTRUMPLATTA





101-31004 Bitar: 10
123-31004 Bitar: 10
157-31004 Bitar: 10
220-31004 Bitar: 10
121-31004 Bitar: 10
124-31004 Bitar: 10
161-31004 Bitar: 10
221-31004 Bitar: 10
122-31004 Bitar: 10
154-31004 Bitar: 10
200-31004 Bitar: 10

551-72112

4 year warranty

Smart dubbel strömställare, 2 x 10 A (totalt max. 16 A), 71 x 71 mm, skruvfixering





Den dubbla smarta strömställaren har två reläkontakter som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.
Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling. Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.
Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.
Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

Smart dubbel strömställare, 2 x 10 A (totalt max. 16 A), 71 x 71 mm, skruvfixering. Alla anslutningsterminaler kan innehålla upp till 2 x 2,5 mm^2 tråd. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Basen har uppvikta laxstjärtar längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 x 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet.

- Strömförsörjning: 230 V AC
- Protokoll: äganderättsskyddat
- Monteringsmetod: väggmontering
- Monteringshöjd: 110–120 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver smart hubb 552-00001)
- Maximal räckvidd (från strömställare till smart hubb): 30 m
- Arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- Maximal frekvenseffekt: 6 dBm
- LED-färg: vit
- Kapslingsklass: IP20
- Infällningsdjup: 40 mm
- Omgivningstemperatur: 0 – +40 °C
- Mått: 71,5 x 73 x 40 mm
- Märkning: CE

CE