niko Manual

Presence detector
350-650921




4 year warranty

EN ***Presence detector, 360°, 12 m, DALI BMS, for flush-mounting box***
NL *Aanwezigheidsmelder, 360°, 12 m, DALI BMS, voor inbouwdoos*
FR *Détecteur de présence, 360°, 12 m, DALI BMS, pour boîte d'encastrement*
DE *Präsenzmelder, 360°, 12 m, DALI BMS, für Unterputzdose*
DK *Tilstedeværelsessensor, 360°, 12 m, DALI BMS, til planforsænket dåse*
SE *Närvarosensor, 360°, 12 m, DALI BMS, för infälld dosa*
NO *Bevegelsessensor, 360°, 12 m, DALI BMS, for innfelt monteringsboks*
IT *Rilevatore di presenza, 360°, 12 m, DALI BMS, per scatola a incasso*
PL *Czujnik ruchu, 360°, 12 m, DALI BMS, do montażu w puszce podtynkowej*
SK *Detektor prítomnosti, 360°, 12 m, DALI BMS, na zapustenú montáž*

Wiring


power – OFF ⚠ DALI

Aansluitschema / Schéma de raccordement / Verdrahtung / Tilslutningsskema / Kopplingsschema / Ledningstilkopling / Cablaggio / Okablowanie / Inštalácia



Dimensions

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensioner / Mått / Dimensjoner / Dimensioni / Wymiary / Rozmery




5 413736 361676


Installation

230 V – OFF

Installatie / Installation / Installation / Installation / Installation / Installasjon / Installazione / Instalacja / Inštalácia

1





App settings

230 V – ON

App-instellingen / Réglages de l'appli / App-Einstellungen / App indstillinger / Appnställningar / App-innstillinger / Impostazioni dell'app/ Ustawienia aplikacji / Nastavenia aplikácie

Factory settings	☼	⏲
Automatic On/Off	*500 lux*	*15 min*



Bluetooth

niko Detector Tool

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

LED behaviour

230 V – ON

Ledgedrag / Comportement des LED / LED-Verhalten / LED funktioner / LED-funktioner / LED-funksjon / Comportamento del LED / Zachowanie LED / LED signalizácia

EN

Green LED continuous on	●	*Connection OK*	
Green LED breathing	●	*Connection OK, overrule ON*	
Green LED flashing	●	*Warming up*	*wait*
Red LED continuous on	●	*Error*	*more info -->* niko Detector Tool
Red LED breathing	●	*Warning*	
Red LED flashing	●	*The detector received an incompatible message from the mobile device*	
Blue LED flashing	●	*Walk test active*	

NL

Groene led brandt	●	*Verbinding OK*	
Groene led gaat langzaam aan en uit	●	*Verbinding OK, overrulen AAN*	
Groene led knippert	●	*Warmt op*	*Even geduld*
Rode led brandt	●	*Fout*	*meer informatie -->* niko Detector Tool
Rode led gaat langzaam aan en uit	●	*Waarschuwing*	
Rode led knippert	●	*De melder heeft een incompatibel bericht ontvangen van het mobiele apparaat*	
Blauwe led knippert	●	*Wandeltest geactiveerd*	

FR

LED verte allumée en continu	●	*Connexion OK*	
LED verte respire	●	*Connexion OK, overrule ON*	
LED verte clignote	●	*Chauffe*	*attendez*
LED rouge allumée en continu	●	*Erreur*	*plus d'info -->* niko Detector Tool
LED rouge respire	●	*Avertissement*	
LED rouge clignote	●	*Le détecteur a reçu un message incompatible en provenance de l'appareil mobile*	
LED bleue clignote	●	*Test de mouvement actif*	

DE

Grüne LED leuchtet	●	*Verbindung OK*	
Grüne LED pulsiert	●	*Verbindung OK, überstimmen AN*	
Grüne LED blinkt	●	*Aufwärmen*	
Rote LED leuchtet	●	*Fehler*	*mehr Info -->* niko Detector Tool
Rote LED pulsiert	●	*Warnung*	
Rote LED blinkt	●	*Der Melder hat eine inkompatible Nachricht vom Mobilgerät empfangen*	
Blaue LED blinkt	●	*Bewegungstest aktiv*	

DK

Grøn LED lyser konstant	●	*Forbindelse OK*	
Grøn LED blinker langsomt	●	*Forbindelse OK, overstyring aktiv*	
Grøn LED blinker hurtigt	●	*Varmer op*	*Vent*
Rød LED lyser konstant	●	*Fejl*	*Mere info -->* niko Detector Tool
Rød LED blinker langsomt	●	*Advarsel*	
Rød LED blinker hurtigt	●	*Sensoren har modtaget fejl information fra den mobile enhed.*	
Blå LED blinker hurtigt	●	*Gå-test aktiv*	

SE

Grön LED kontinuerligt på	●	*Anslutning OK*	
Grön LED-andning	●	*Anslutning OK, upphäva ON*	
Grön LED blinkar	●	*Värmer upp*	*vänta*
Röd LED kontinuerligt på	●	*Fel*	*mer information -->* niko Detector Tool
Röd LED-andning	●	*Varning*	
Röd LED blinkar	●	*Sensorn fick ett inkompatibelt meddelande från den mobila enheten*	
Blå LED blinkar	●	*Promenadtest aktivt*	

NO

Grønn lysdiode kontinuerlig på	●	*Tilkopling OK*	
Grønn lysdiode fungerer	●	*Tilkopling OK, overstyring PÅ*	
Grønn lysdiode blinker	●	*Varmes opp*	*vent*
Rød lysdiode kontinuerlig på	●	*Feil*	*mer info -->* niko Detector Tool
Rød lysdiode fungerer	●	*Advarsel*	
Rød lysdiode blinker	●	*Sensoren mottok en inkompatibel melding fra mobilenheten*	
Blå lysdiode blinker	●	*Funksjonstest virksom*	

IT

LED verde sempre acceso	●	*Connessione OK*	
LED verde della respirazione	●	*Connessione OK, annullamento ACCESO*	
LED verde lampeggiante	●	*Riscaldamento*	*attendere*
LED rosso sempre acceso	●	*Errore*	*maggiori info -->* niko Detector Tool
LED rosso della respirazione	●	*Avvertenza*	
LED rosso lampeggiante	●	*Il rilevatore ha ricevuto un messaggio incompatibile dal dispositivo mobile*	
LED blu lampeggiante	●	*Test del cammino attivo*	

PL

Zielona dioda LED świeci światłem ciągłym	●	*Połączenie OK*	
Zielone światło LED pulsuje	●	*Połączenie OK, odrzuć ON*	
Zielona dioda LED miga	●	*Rozgrzewanie*	*czekaj*
Czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym	●	*Błąd*	*więcej informacji -->* niko Detector Tool
Czerwona dioda LED pulsuje	●	*Ostrzeżenie*	
Czerwona dioda LED miga	●	*Czujnik odebrał niezgodną wiadomość z urządzenia mobilnego*	
Niebieska dioda LED miga	●	*Test przejścia aktywny*	

SK

Zelená LED kontrolka svieti	●	*Pripojenie OK*	
Zelená LED pulzuje	●	*Pripojenie OK, ovládanie zapnuté*	
Zelená LED kontrolka bliká	●	*Zahrievanie*	*počkajte*
Červená LED svieti	●	*Chyba*	*Viac informácií -->* niko Detector Tool
Červená LED pulzuje	●	*Upozornenie*	
Červená LED bliká	●	*Detektor prijal z mobilného zariadenia nekompatibilnú správu*	
Modrá LED bliká	●	*Test chodenia je aktívny*	

Specifications

Specificaties / Specifications / Spezifikationen / Specifikationer / Specifikationer / Spesifikasjoner / Specifiche / Specyfikacje / Technické údaje /

Article number	350-650921
Configuration	DALI BMS
Input voltage	via the DALI bus
Maximum current consumption	9 mA
Maximum startup time	< 1200 ms
Light intensity range	0 – 10360 lux (see DALI settings)
Detection angle	360°
Detection range (PIR)	ø 12 m from a height of 3 m
Ambient temperature	-25 °C – +50 °C
Mounting method	flush-mounting box
Mounting height	2 – 3,5 m
Colour	RAL 9010 (white)
Dimensions visible (HxWxD)	100 x 100 x 9,5 mm
Dimensions (HxWxD)	100 x 100 x 44,5 mm
Wire capacity	2,5 mm²
Protection degree	IP20
Protection rating	IK02
Halogen free	yes
Modification of settings	app (iOS/Android) and 2-way Bluetooth® communication
Maximum range Bluetooth (free field, depending on the device)	25 m
Operating frequency	2,4 GHz
Maximum radio frequency power	-5 dBm
Marking	CE


DALI settings

DALI-instellingen / Réglages DALI / DALI Einstellungen / DALI Indstillinger / DALI-Inställningar / DALI-innstillinger / Impostazioni DALI / Ustawienia DALI / Nastavenia DALI

Table memory bank 2			
Address	Description	Default value	Memory type
0x00	Address and last accessible memory location	0x03	ROM
0x01	Indicator byte (manufacture definable)	0x00	any
0x02	Memory bank lock byte (<> 0x55 = Read Only else Read/Write)	0xFF	RAM
0x03	PIR sensitivity 0 = MAX 1 = HIGH 2 = LOW 3 = MIN	0x15	NVM
0x06	LUX range 0 = NORMAL 0 - 1023 lux, 10-bit 1 = HIGH 0 - 10360 lux, 14-bit	0x00	NVM

Detection area

Detectiebereik / Portée de détection / Erfassungsbereich / Detekteringsområde / Detekteringsområde / Overvåkningsområde / Campo di rilevamento / Obszar wykrywania / Oblasť snímania /



2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

EN Troubleshooting

Problem	*Possible cause*	*Proposed solution*
App cannot connect to the detector	Bluetooth has been disabled on your mobile device	Enable Bluetooth on your mobile device

NL Probleemoplossing

Probleem	*Mogelijke oorzaak*	*Voorgestelde oplossing*
De app kan geen verbinding maken met de detector	Bluetooth is gedeactiveerd op je mobiel toestel	Activeer bluetooth op je mobiel toestel

FR Résolution des problèmes

Problème	*Cause possible*	*Solution proposée*
L'appli ne trouve pas le détecteur	Bluetooth désactivé sur votre smartphone	Activez Bluetooth sur votre smartphone

DE Fehlerbehebung

Problem	*Mögliche Ursache*	*Lösungsvorschlag*
Die App kann keine Verbindung mit dem Detektor herstellen	Bluetooth ist auf Ihrem mobilen Gerät deaktiviert	Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät

DK Fejlfinding

Problem	*Mulig årsag*	*Løsningsforslag*
App kan ikke få forbindelse til sensoren	Bluetooth er blevet deaktiveret på din mobile enhed	Aktiver Bluetooth på din mobile enhed

SE Felsökning

Problem	*Möjlig orsak*	*Föreslagen lösning*
Appen kan inte ansluta till detektorn	Bluetooth har inaktiverats på din mobila enhet	Aktivera Bluetooth på din mobila enhet

NO Feilsøking

Problem	*Mulig årsak*	*Løsningsforslag*
App kan ikke tilkoples sensoren	Bluetooth har blitt deaktivert på mobilenheten din	Aktiver Bluetooth på mobilenheten din

IT Risoluzione dei problemi

Problema	*Possibile causa*	*Soluzione proposta*
La app non riesce a connettersi al rivelatore	Il Bluetooth è stato disabilitato sul dispositivo mobile	Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile

PL Rozwiązywanie problemów

Problem	*Możliwa przyczyna*	*Proponowane rozwiązanie*
Aplikacja nie może połączyć się z wykrywaczem.	Bluetooth został wyłączony w urządzeniu mobilnym.	Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym.

SK Pomoc a podpora

Problém	*Možná príčina*	*Navrhované riešenie*
Aplikácia sa nevie pripojiť k detektoru	Na vašom mobilnom zariadení je vypnutý Bluetooth	Zapnite Bluetooth na vašom mobilnom zariadení

Support & contact

nv Niko sa
Industriepark-West 40
BE 9100 Sint-Niklaas, Belgium

support@niko.eu
www.niko.eu

EN		+32 3 778 90 80	support.be@niko.eu
NL	België:	+32 3 778 90 80	support.be@niko.eu
	Nederland:	+31 880 15 96 10	support.nl@niko.eu
FR	Belgique:	+32 3 778 90 80	support.be@niko.eu
	France:	+33 820 20 66 25	support.fr@niko.eu
DE		+49 7623 96697-0	support.de@niko.eu
DK		+45 74 42 47 26	support.dk@niko.eu
AT		+43 5577-894 51	support.at@niko.eu
SE		+46 8 410 200 15	support.se@niko.eu
NO		+47 66 77 57 50	support@micro-matic.no
IT		+41 44 878 22 22	support.ch@niko.eu
PL		+48 508 20 03 06	support.pl@niko.eu
SK		+421 2 63 825 155	support.sk@niko.eu
CH		+41 44 878 22 22	support.ch@niko.eu

Niko prepares its manuals with the greatest care and strives to make them as complete, correct and up-to-date as possible. Nevertheless, some deficiencies may subsist. Niko cannot be held responsible for this, other than within the legal limits. Please inform us of any deficiencies in the manuals by contacting Niko customer services at support@niko.eu.

PM350-650921R19295

EN Warnings regarding installation

The installation of products that will permanently be part of the electrical installation and which include dangerous voltages, should be carried out by a qualified installer and in accordance with the applicable regulations. This user manual must be presented to the user. It should be included in the electrical installation file and it should be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via Niko customer services.



For installing electrotechnical equipment and products in the fixed installation, particular electrotechnical expertise is required

NL Waarschuwingen voor installatie

De installatie van producten die permanent onderdeel zullen uitmaken van de elektrische installatie en die gevaarlijke spanningen bevatten, moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften. Deze handleiding moet aan de gebruiker worden overhandigd. Het moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de website of Niko customer services.



Specifieke elektrotechnische expertise is vereist om elektrotechnische apparatuur en producten te installeren in de vaste installatie

FR Mises en garde relative à l'installation

L'installation de produits qui feront, de manière permanente, partie de l'installation électrique et qui comportent des tensions dangereuses, doit être effectuée par un installateur agréé et conformément aux prescriptions en vigueur. Ce mode d'emploi doit être remis à l'utilisateur. Il doit être joint au dossier de l'installation électrique et être remis aux nouveaux propriétaires éventuels. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site internet ou auprès de Niko customer services.



Pour l'installation de produits et d'équipements électrotechniques dans l'installation fixe, des compétences électrotechniques particulières sont requises.

DE Vor installation zu beachtende warhinweise

Die Installation von Produkten, die dauerhaft zur elektrischen Anlage gehören werden und gefährliche Spannungen enthalten, muss gemäß den geltenden Vorschriften von einem anerkannten Installateur vorgenommen werden. Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Die Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern ausgehändigt werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über die Website oder den Kundendienst von Niko.



Für die Installation von elektrotechnischer Ausrüstung und Produkten in die feste Elektroinstallation sind spezielle elektrotechnische Kenntnisse erforderlich

DK Advarsel vedrørende installation

Installation af produkter, som bliver en fast del af en elektrisk installation, og som omfatter høj spænding, skal udføres af en autoriseret installatør og følge gældende regler. Brugervejledningen skal præsenteres for brugeren. Den bør indgå i den elektriske installationsfil, og den bør videregives til eventuelle nye ejere. Yderligere eksemplarer er tilgængelige på Nikos hjemmeside eller hos Nikos kundeservice.



For at installere elektroteknisk udstyr og produkter i faste installationer, kræves der speciel elektroteknisk ekspertise

SE Varningar vid installation

Installation av produkter som ska vara en permanent del av den elektriska installationen och som omfattar farliga spänningar ska utföras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Användaren måste ha tillgång till denna användarhandbok. Den ska finnas med i mappen för den elektriska installationen och ska vidarebefordras till eventuell ny ägare. Ytterligare exemplar finns tillgängliga på Nikos webbsida eller via Nikos kundtjänst.



För installation av elektroteknisk utrustning och produkter i den fasta installationen krävs särskild elektroteknisk expertis

NO Advarsler angående installasjonen

Installasjon av produkter som på permanent basis skal være en del av den elektriske installasjonen og inkluderer farlige spenninger, må utføres av en faglært installatør, og i samsvar med gjeldende forskrifter. Denne brukerveiledningen skal fremvises brukeren. Den bør inkluderes i filen for den elektriske installasjonen og overlates videre til enhver ny eier. Ekstra eksemplarer er tilgjengelige på nettstedet til Niko eller via Nikos kundeservice.



Det er nødvendig med spesiell elektroteknisk ekspertise for installering av elektroteknisk utstyr og produkter på faste installasjoner

IT Warnings regarding installation

L'installazione di prodotti incorporati in modo permanente nell'impianto elettrico e comprendenti tensioni pericolose dovrà essere eseguita da un installatore qualificato e in conformità alle normative applicabili. Fornire il presente manuale d'uso all'utente. Il manuale deve essere incluso nel file di installazione elettrica e deve essere presentato a tutti i nuovi proprietari. Sono disponibili copie aggiuntive sul sito web Niko o tramite i servizi di supporto Niko.



Per l'installazione di apparecchiature e prodotti elettrotecnici nell'impianto fisso sono richieste particolari competenze elettrotecniche.

PL Ostrzeżenia dotyczące instalacji

Instalacja produktów, które będą stałą częścią instalacji elektrycznej i które mają niebezpieczne napięcia, powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanego instalatora i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejsza instrukcja użytkownika musi zostać przedstawiona użytkownikowi. Powinna zostać zawarta w pliku instalacji elektrycznej i powinna zostać przekazana nowym właścicielom. Dodatkowe egzemplarze są dostępne na stronie internetowej Niko lub za pośrednictwem działu obsługi klienta Niko.



Do instalowania sprzętu elektrotechnicznego i produktów w instalacji stacjonarnej wymagana jest szczególna wiedza elektrotechniczna.

SK Upozornenia týkajúce sa inštalácie

Výrobky, ktoré sa natrvalo stanú súčasťou elektroinštalácie, a ktoré obsahujú nebezpečné napätia, musia byť inštalované kvalifikovaným elektroinštalatérom a v súlade s platnými smernicami a nariadeniami. Tento návod na použitie musí byť odovzdaný používateľovi. Mal by byť súčasťou dokumentácie o elektroinštalácii a mal by byť odovzdaný každému novému používateľovi. Ďalšie kópie sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Niko alebo prostredníctvom služby zákazníkom poskytovanej spoločnosťou Niko.



Pre inštaláciu elektrotechnického zariadenia a výrobkov v pevnej inštalácii je potrebná špeciálna elektrotechnická odbornosť

EN CE EC marking

This product complies with all of the relevant European guidelines and regulations. For radio equipment Niko nv declares that the radio equipment in this manual conforms with the 2014/53/EU directive. If applicable, the full text of the EU Declaration of Conformity can be found on www.niko.eu.

NL CE CE-markering

Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat de radioapparatuur uit deze handleiding conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Indien van toepassing, kan de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring geraadpleegd worden op www.niko.eu.

FR CE Marquage CE

Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Pour l'appareillage radio, Niko SA déclare que l'appareillage radio de ce mode d'emploi est conforme à la Directive 2014/53/EU. Si d'application, le texte complet de la déclaration de conformité UE peut être consulté sur www.niko.eu.

DE CE CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Für Funkgeräte erklärt Niko nv, dass die Funkgeräte aus dieser Anleitung der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Falls zutreffend, kann der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung auf www.niko.eu eingesehen werden.

DK CE CE mærkning

Dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante europæiske retningslinjer og regler. For radioudstyr erklærer Niko nv, at radioudstyret i denne vejledning er i overensstemmelse med 2014/53 / EU-direktivet. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på www.niko.eu.

SE CE CE-märkning

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska riktlinjer och regler. För radioutrustning försäkrar Niko nv att radioutrustningen i denna handbok uppfyller direktivet 2014/53/EU. Vid behov kan den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse läsas på www.niko.eu.

NO CE EC marking

Dette produktet etterkommer alle relevante europeiske retningslinjer og forskrifter. For radioutstyr opplyser Niko nv at radioutstyret i denne veiledningen overholder direktiv 2014/53/EU. Hvis aktuelt, finnes hele teksten om EU-samsvarserklæring på www.niko.eu.

IT CE Marcatura CE

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive e normative europee pertinenti. Relativamente alle apparecchiature radio, Niko nv dichiara che le apparecchiature radio contenute nel presente manuale sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Se del caso, è possibile consultare il testo integrale della dichiarazione di conformità UE all'indirizzo www.niko.eu.

PL CE Oznakowanie EC

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi odnośnymi europejskimi wytycznymi i przepisami. W odniesieniu do sprzętu radiowego Niko nv deklaruje, że sprzęt radiowy w niniejszej instrukcji jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Jeśli dotyczy, pełny tekst Deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie www.niko.eu.

SK CE Označenie ES

Tento výrobok spĺňa všetky relevantné Európske predpisy a nariadenia. Čo sa rádiových zariadení týka, spoločnosť Niko nv vyhlasuje, že rádiové zariadenia v tomto návode sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. V prípade potreby môžete plné znenie Európskeho vyhlásenia o zhode nájsť na stránke www.niko.eu.



EN Environment

This product and/or the batteries provided cannot be deposited in non-recyclable waste. Take your discarded product to a recognised collection point. Just like producers and importers, you too play an important role in the promotion of sorting, recycling and reuse of discarded electrical and electronic equipment. To finance the rubbish collection and waste treatment, the government levies recycling charges in certain cases (included in the price of this product).

NL Milieu

Dit product of de bijgeleverde batterijen mag u niet bij het ongesorteerd afval gooien. Breng uw afgedankt product naar een erkend verzamelpunt. Net als producenten en importeurs speelt ook u een belangrijke rol in de bevordering van sortering, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om de ophaling en verwerking te kunnen financieren, heft de overheid in bepaalde gevallen een recyclingbijdrage (inbegrepen in de aankoopprijs van dit product).

FR Environnement

Vous ne pouvez pas mettre ce produit ou les batteries fournies au rebut en tant que déchet non trié. Déposez votre produit usagé à un point de collecte agréé. Tout comme les fabricants et importateurs, vous jouez un rôle important dans la promotion du tri, du recyclage et de la réutilisation d'appareils électriques et électroniques mis au rebut. Pour financer la collecte et le traitement, les pouvoirs publics ont prévu, dans certains cas, une cotisation de recyclage (comprise dans le prix d'achat de ce produit).

DE Umwelt

Sie dürfen dieses Produkt oder die mitgelieferten Batterien nicht über den normalen Hausmüll entsorgen. Bringen Sie Ihr ausgedientes Produkt zu einer anerkannten Sammelstelle. Genau wie Hersteller und Importeure spielen auch Sie eine wichtige Rolle bei Sortierung, Recycling und Wiederverwendung von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten. Um die Abholung und Verarbeitung wiederverwertbarer Abfälle finanzieren zu können, ist im Verkaufspreis oftmals bereits eine obligatorische Recyclingabgabe enthalten.

DK Miljø

Dette produkt og/eller de medfølgende batterier må ikke deponeres i ikke-genanvendeligt affald. Det kasserede produkt skal afleveres til en genbrugsstation. Din rolle er lige så vigtig som producentens og importørens med hensyn til at fremme sortering, genanvendelse og genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. For at finansiere affaldssamlingen og affaldsbehandlingen opkræver regeringen i nogen tilfælde genbrugsafgifter (prisen på dette produkt er inklusiv disse afgifter).

SE Miljö

Denna produkt och/eller de medföljande batterierna får inte slängas bland icke-återvinningsbart avfall. Ta med din kasserade produkt till ett godkänt insamlingsställe. Precis som tillverkare och importörer spelar du också en viktig roll i arbetet för sortering, återvinning och återanvändning av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning. För att finansiera avfallshämtning och avfallshantering tar myndigheterna i vissa fall ut avgifter (ingår i priset på produkten).

NO Omgivelser

Dette produktet og / eller de tilhørende batteriene skal ikke kastes sammen med ikke-resirkulerbart avfall. Ta med det kasserte produktet til en godkjent henteplass. På samme måte som produsenter og importører, spiller du også en viktig rolle med å fremme sortering, resirkulering og gjenbruk av kassert elektrisk og elektronisk utstyr. For å finansiere bortkjøring av avfall og avfallsbehandling, kan staten ilegge en resirkuleringsavgift i visse tilfeller (inkludert i prisen til dette produktet).

IT Environment

Questo prodotto e/o le batterie fornite in dotazione non possono essere smaltiti come rifiuti non riciclabili. Conferire il prodotto da smaltire in un punto di raccolta riconosciuto. Così come i produttori e gli importatori, anche l'utente può svolgere un ruolo importante nella promozione della differenziazione, del riciclaggio e del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Per finanziare la raccolta e il trattamento dei rifiuti, in alcuni casi il governo riscuote imposte per il riciclaggio (incluse nel prezzo di questo prodotto).

PL Środowisko

Ten produkt i/lub dostarczone baterie nie mogą być składowane z odpadami nienadającymi się do recyklingu. Zużyty produkt należy oddać do uznanego punktu zbiórki. Tak jak producenci i importerzy, klient również ma ważną rolę do odegrania w promowaniu sortowania, recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu sfinansowania zbiórki i przetwarzania odpadów rząd w niektórych przypadkach pobiera opłatę na recykling (wliczona w cenę tego produktu).

SK Prostredie

Tento výrobok a/alebo k nemu pribalené batérie sa nesmú likvidovať spolu s nerecyklovateľným odpadom. Svoj znehodnotený výrobok odneste na určené zberné miesto odpadu alebo do recyklačného strediska. Nielen výrobcovia a dovozcovia, ale aj vy zohrávate veľmi dôležitú úlohu v rámci podpory triedenia, recyklovania a opätovného používania odpadu vzniknutého z elektrických a elektronických zariadení. Aby bolo možné financovať zber, triedenie a spracovanie odpadu, vláda v určitých prípadoch odvádza poplatky za recykláciu (tie sú zahrnuté v cene tohto výrobku).

PM280-200-00R19295