Universele modulaire dimmer 1400 VA (6 A)

Dimmer voor gloeilampen, 230V-halogeenlampen en alle types laagspanningshalogeenlampen. Automatische keuze van het dimprincipe. Bediening via een NO-drukknop, zonder spanning, via 0-10V-sturing, via 1-10V-stroomsturing of rechtstreeks op het toestel. Maximaal 30 NO-drukknoppen in parallel. Gebruik met of zonder geheugenfunctie. Bijkomend geheugen om één sfeer op te slaan via drukknopbediening. Geïntegreerde trappenhuisfunctie. Minimaal dimniveau instelbaar tussen 1 en 40% en maximaal dimniveau instelbaar tussen 60 en 100%. Indicatieleds voor de werking en foutdiagnose. Conform de Europese normeringen voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.




Electronics

65-410

4 year warranty

Universele modulaire dimmer 1400 VA (6 A)





Deze universele modulaire dimmer 1400 VA gebruik je voor gloeilampen, halogeenlampen 230 V en alle types laagspanningshalogeenlampen. De keuze van het dimprincipe gebeurt automatisch. Je bedient de dimmer met een drukknop, 0-10V-stroomsturing, 1-10V-stroomsturing of rechtstreeks op het toestel. De dimmer kan gebruikt worden met of zonder geheugenfunctie. Hij is voorzien van een bijkomend geheugen voor het opslaan van 1 sfeer en is voorzien van een trappenhuisautomaat. Leds geven de werking en foutdiagnose weer.

Universele modulaire dimmer 1400 VA (6 A). Deze universele modulaire dimmer schakelt automatisch om van faseaansnijding, voor inductieve belasting, naar faseafsnijding, voor resistieve en capacitieve belasting (elektronische transformatoren). Geschikt voor gemengde belastingen. Geluidloos door gebruik van transistortechnologie. Ingang voor drukknopsturing, 0/10 V of 1/10 V analoog stuursignaal, compatibel volgens de norm EN 60929. Instelbare geheugenfunctie. Instelling van minimumniveau tussen 1 % en 40 %. Instelling van maximumniveau tussen 60 % en maximumwaarde. Lokale bediening met voorrangsfunctie. Mogelijkheid tot opslaan van één sfeer. Geïntegreerde trappenhuisfunctie. Galvanische scheiding van het stuurgedeelte en het net. Foutmelding door middel van 4 leds. De ontstoringsgraad beantwoordt aan de Europese norm EN 55015.

Draadcapaciteit	2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
Voedingsspanning	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Minimale belasting	100 W/100 VA
Maximale belasting 230V-halogeenlampen	1400 W
Maximale belasting elektronische transformator	1400 VA
Maximale belasting gewikkelde transformator	1400 VA
Maximale belasting gloeilampen	1400 W
Maximale belasting ringkerntransformator	1400 VA
Bromvrij	ja
CAB-ontstoring	deze dimmer is voorzien van een ontstoring voor CAB-signalen (frequentiedips tot 3 Hz). Deze geintegreerde ontstoring tracht als eerste zoveel mogelijk storende signalen uit het net te halen opdat de meeste lampen optimaal zouden branden zonder flikkering of gebrom.
Beveiliging overbelasting	thermische overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
Beveiliging kortsluiting	elektronische kortsluitingsbeveiliging
Capaciteitsvermindering	bij een omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C zal de maximale belasting 5 % dalen per 5 °C
Aansluitklemmen	2 x 4 aansluitklemmen bovenaan en 3 aansluitklemmen onderaan
DIN-afmetingen	DIN 6TE
Markering	CE