

# Swiss Garde 300 WM IR, IP44 10 m, couleur blanc

25100


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement pour montage mural à une hauteur de 1,0 à 3,0 m. Possible grâce à une zone de détection horizontale et verticale. Avec cache vissé, idéal pour bâtiments publics. Bouton poussoir externe (ON). Couleur de finition: blanc.


- Idéal pour une installation économique dans une zone extérieure protégée au-dessus des portes ou à hauteur d'interrupteur
- Détecteur de mouvement pour les pièces humides ou l'extérieur
- Avec 3 capteurs IR à portée de détection horizontale et verticale




## Portée de détection




H ↓ ↑	A Across →
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m




230 V




stand-alone




180°



8 m posé  
à 1,1 m de  
hauteur



1 – 3 m



à encastrer

**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	25100
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	8 m posé à 1,1 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	1 – 3 m
Profondeur minimale d'encastrement	40 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 75 mm
Degré de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR

## Dimensions

