

# Universele draadloze Easywave dimmer (enkelpolig, één kanaal)

05-360

4 jaar  
garantie

De universele draadloze Easywave dimmer (enkelpolig, één kanaal) is geschikt voor inbouw en mag enkel worden gebruikt om verlichting tot maximaal 250 W draadloos te schakelen en te dimmen. Op deze dimmer kun je ook rechtstreeks een vaste N.O.-drukknop aansluiten. Met een draadloze Easywave drukknop of een Easywave handzender (een- of tweeknopsbediening) die aan de dimmer gekoppeld is, wordt de verlichting altijd zachtjes in- en uitgeschakeld of op- en neergedimd. Om de verlichting lokaal te schakelen of te dimmen, kun je ook een vaste N.O.-drukknop aansluiten op de dimmer. De ingebouwde elektronische beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting garandeert een maximale veiligheid tijdens gebruik. Opgelet: De dimmer mag niet worden gebruikt om elektrische motoren te schakelen of te dimmen.



## Technische gegevens

Universele draadloze Easywave dimmer (enkelpolig, één kanaal).

- Niet compatibel met de draadloze bridge, noch met de draadloze slimme hub
- Maximale belasting spaarlampen (CFLi): 100 W
- Beveiliging: zelfherstellende, ingebouwde beveiliging tegen overbelasting en oververhitting
- Beveiliging kortsluiting: elektronische kortsluitingsbeveiliging
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Omgevingstemperatuur: -20 – +60 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 25 x 48 x 48 mm
- Markering: CE



## Aansluitschema

