

Enkelt motorstyring med LED til Niko Home Control bronze

123-52033

4 year warranty

Denne trykknop giver dig mulighed for at styre en gruppe af rullegardiner, gardiner eller solgardiner. Den er fastgjort til det vægmonterede printkort via en klikmekanisme. En LED angiver rullegardinernes, gardinets eller solgardinets stilling. Omskifter inkluderer knap. Farve: bronze.

Tekniske data

Enkelt motorstyring med LED til Niko Home Control bronze.



- Funktion: Trykknapper til motorstyring er tilgængelige i en konfiguration med enkelt række (tre handlingsknapper) eller dobbelt række (seks handlingsknapper). De giver brugeren mulighed for at betjene motorene i én eller to grupper af rulleskodder, persienner eller markiser integreret i Niko Home Control-installationen. De specifikke handlingsknapper på hver trykknop er arrangeret i grupper på tre. Monter trykknappen ved at trykke enheden på en Niko Home Control vægmonteret printplade, indtil den klikker på plads. Trykknapperne er nu fastgjort. De fire handlingsknappers funktioner kan tildeles, når installationen programmeres, ved at knytte hver funktion til den unikke adresse på hver programmeringsknap under adresseringsfasen. Disse oplysninger lagres herefter i controleren.
- Materiale centralplade: Centralpladen er emailjeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: Pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persiennerne. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persiennerne direkte i den indstillede position.
- Linse: På de øverste og nederste taster findes en lille, ravfarvet indikations-LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen. Ved hjælp af programmeringssoftwaren kan du programmere LED'erne til at lyse op, når udgangen enten aktiveres eller deaktiveres.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 46.9 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

