

Einfach-Taster mit LED und Komfort-Sensoren für Niko Home Control, Symbol „Haus verlassen“, piano black coated

200-52921

4 Jahre
Garantie

Dieser Einfach-Taster mit dem Symbol „Haus verlassen“ kann so konfiguriert werden, dass er eine Vielzahl von Aktionen und Routinen in einer Niko Home Control II-Installation mit Busverkabelung steuert. Er ist mit einer programmierbaren LED ausgestattet, die eine (invertierte) Rückmeldung über die ausgeführte Aktion gibt. Darüber hinaus kann der Taster als Orientierungsleuchte dienen, wenn die LEDs eingeschaltet sind. Dank des integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors unterstützt der Taster auch eine Mehrzonen-Klima- und Lüftungssteuerung, mit der Sie Ihre Energieeffizienz und Ihren Gesamtkomfort steigern können.

- Der vielseitig einsetzbare Temperatursensor kann zur Steuerung einer Heiz-/Kühlzone innerhalb einer Niko Home Control II-Installation, als einfaches Thermometer (Niko Home Control Programmiersoftware Version 2.20) oder zur Schaffung bestimmter Bedingungen (z. B. zur Steuerung von Markisen) eingesetzt werden (Niko Home Control Programmiersoftware Version 2.19).
- Der Feuchtigkeitssensor kann auch innerhalb von Routinen verwendet werden (Niko Home Control Programmiersoftware Version 2.20), zum Beispiel für die automatische Lüftungssteuerung in einem Bad oder einer Toilette

Der Einfach-Taster verfügt über einen einfachen Klickmechanismus für die Wandmontage von Bus-Verkabelungs-Steuerungen und ist in allen Niko-Ausführungen erhältlich.

Technische Daten

Einfach-Taster mit LED und Komfort-Sensoren für Niko Home Control, Symbol „Haus verlassen“, piano black coated.

- Funktion
 - Kombinieren Sie den Temperatursensor des Tasters mit einem Heiz- oder Kühlmodul für die Mehrzonenregelung oder einem Schaltmodul für die elektrische Heizung
 - Kombinieren Sie den integrierten Feuchtigkeitssensor mit einem Lüftungsmodul, um eine automatische Lüftungssteuerung durchzuführen
 - Sollwerte und Wochenprogramme werden über die App verwaltet
 - Die Kalibrierung wird über die Programmiersoftware gesteuert
 - Maximale Anzahl von Drucktastern, die als Temperatursensor pro Installation eingestellt sind: 20
 - Temperatursensorbereich: 0 – 40°C
 - Genauigkeit des Temperatursensors: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
 - Bereich des Feuchtigkeitssensors: 0 – 100 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend, keine Vereisung)
 - Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors: $\pm 5\%$, 20 – 80 % relative Luftfeuchte bei 25°C
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Linse: Die Taste des Drucktasters ist unten mit einer kleinen amberfarbigen LED-Leuchte (1,5 x 1,5 mm)



niko

ausgestattet, um den Status der Aktion anzuzeigen.

- Farbe: Bakelite®-look piano black coated (annähernd NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH
- Brandschutz
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Schutzart: IP20
- Schutzart: IP40 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

