

Détecteur de présence ou d'absence, 4 éléments PIR, 22 m, pour montage encastré

351-25031

4 ans de garantie

Le détecteur de présence ou d'absence à deux canaux et réglage crépusculaire pour montage en saillie convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré et n'est compatible qu'avec KNX.



230 V



maître



360 °



jusqu'à 22 m
de diamètre
posé à 8 m
de hauteur



2 – 8 m



à encastrer

niko

Données techniques

Numéro d'article	351-25031
Configuration	maître
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	jusqu'à 22 m de diamètre posé à 8 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 47 mm
Marquage	CE

Accessoires

Error applying XSLT stylesheet, check console for errors