

Swiss Garde 300 WM IR, IP44 10 m, weiß

25100


4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Mit geschraubter Abdeckung, ideal für öffentliche Gebäude. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiß

- Ideal für kostengünstige Montage im geschützten Außenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Bewegungsmelder für Nasszellen oder Außenanwendungen
- Mit 3 IR-Sensoren mit horizontalem sowie vertikalem Erfassungsbereich



Erfassungsbereich



| H | A Across |
|-------|-------------|
| 1 m | 8 m |
| 1.5 m | 8 m |
| 2 m | 8 m |
| 2.5 m | 9 m |
| 3 m | 10 m |



230 V



stand-alone



180°



8 m bei einer
Höhe von
1,1 m



1 – 3 m



Einbau

niko

25100 - 10-04-2025

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 25100 |
| Konfiguration | stand-alone |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale Stromaufnahme | 0.9 W |
| Maximale Stromaufnahme | 3.91 mA |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 10 A) |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$) | 2300 W |
| Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Maximale Last LED-Treiber | 350 VA |
| Maximale Last elektronischer Transformator | 1150 VA |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Ausschaltverzögerung | pulse, 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Erfassungsbereich (PIR) | 8 m bei einer Höhe von 1,1 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +50 °C |
| Montage | Einbau |
| Montagehöhe | 1 – 3 m |
| Mindesteinbautiefe | 40 mm |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 88 x 88 x 35 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 88 x 75 mm |
| Schutzart | IP44 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |

Abmessungen

