

Bezprzewodowy, zasilany bateriami, pojedynczy przełącznik Zigbee®, bez podstawy

552-72011

4 lata
gwarancji

Ten pojedynczy, zasilany bateriami przełącznik Zigbee® umożliwia zdalne sterowanie bezprzewodowymi urządzeniami Zigbee®. Może być używany w instalacji Niko Home Control lub podłączony poprzez parowanie Find&Bind do sieci Zigbee® innej firmy jako standardowy ściemniacz. Co więcej, przełącznik można sparować aż z ośmioma odbiornikami Zigbee® do samodzielnego użytku za pośrednictwem Touchlink. Jest zasilany bateriami, a jego żywotność wynosi co najmniej pięć lat, w oparciu o dwadzieścia krótkich naciśnieć przycisku dziennie. Bezprzewodowy przełącznik Zigbee® należy zamontować na metalowej podstawie (552-720X0), co umożliwi montaż przełącznika w puszcze podtynkowej. Jeśli chcesz zainstalować pojedynczy, bezprzewodowy przełącznik Zigbee® zasilany bateriami na płaskiej ścianie, zamów wariant z plastikową podstawą (552-72011). Pojedynczy klawisz, panel przedni i metalową podstawę należy zamówić osobno. Ten pojedynczy, bezprzewodowy przełącznik Zigbee® zasilany bateriami można połączyć z dowolnym panelem przednim Niko Pure, Niko Intense i Niko Original w wybranym kolorze. Aby uzyskać najlepszą wydajność, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji i planowania radiowego. Ten zasilany bateriami przełącznik Zigbee® można połączyć bezprzewodowo bezprzewodową inteligentną centralą Niko Home Control (552-00001). To urządzenie może być również używane w instalacji okablowania magistrali w połączeniu z mostkiem bezprzewodowym dla Niko Home Control (550-00640).



Dane techniczne

Bezprzewodowy, zasilany bateriami, pojedynczy przełącznik Zigbee®, bez podstawy.

- Metoda montażu: puszka podtynkowa
- Wysokość montażu: 105 - 120 cm
- Maksymalny zasięg (między przełącznikiem a inteligentną centralą lub mostem bezprzewodowym): 10 m
- Napięcie zasilania: bateria 3 V DC, CR2450
- Żywotność baterii: 5 lat przy 20 uruchomieniach/dzień
- Antena: zintegrowana antena
- Wilgotność: 0 - 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji
- Maksymalnie na instalację:
 - maks. 50 podłączonych urządzeń Zigbee® na instalację Niko Home Control
 - samodzielne: maks. 8 odbiorników Zigbee® (WŁ./WYŁ./ściemnianie) na przełącznik
- Praca w temperaturze otoczenia: 5°C – 30°C
- Przechowywanie w temperaturze otoczenia: 0°C – 40°C
- Jest kompatybilny z mostem bezprzewodowym
- Liczba przycisków sterujących: 1 przycisk sterowania
- Protokół komunikacyjny: Zigbee® 3.0
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 8 dBm
- Częstotliwość pracy: 2.4 GHz
- Kompatybilność system: talks with Homey (Zigbee®)
- Stopień ochrony: IP20

niko

552-72011 - 09-07-2025

- Wymagany typ puszki podtynkowej
 - głębokość: min. 40 mm (w tym ujęto miejsce na okablowanie)
 - mocowanie za pomocą pazurków mocujących/śrubowe: 60 mm
 - średnica wewnętrzna puszki: 60 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w poziomie: 71 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w pionie: 71 mm
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 45 x 46 x 9 mm
- Waga: 17 g
- Certyfikaty: Zigbee Certified Product
- Oznaczenia: CE



Wymiary

