

Bezprzewodowy, zasilany bateriami, poczwórny przełącznik Zigbee®

552-72004

4 lata
gwarancji

Ten poczwórny, zasilany bateriami przełącznik Zigbee® umożliwia zdalne sterowanie bezprzewodowymi urządzeniami Zigbee®. Może być używany w instalacji Niko Home Control lub podłączony poprzez parowanie Find&Bind do sieci Zigbee® innej firmy jako standardowy ściemniacz. Co więcej, przełącznik można sparować aż z ośmioma odbiornikami Zigbee® do samodzielnego użytku za pośrednictwem Touchlink. Jest zasilany bateriami, a jego żywotność wynosi co najmniej pięć lat, w oparciu o dwadzieścia krótkich naciśnięć przycisku dziennie. Bezprzewodowy przełącznik Zigbee® jest zamontowany na plastikowej podstawie. Zestaw (podstawa + przełącznik) można przykręcić do ściany (śruby nie znajdują się w zestawie) lub przykleić do płaskiej powierzchni dwustronną taśmą klejącą (w zestawie). Jeśli chcesz zainstalować poczwórny, bezprzewodowy przełącznik Zigbee® zasilany bateriami w puszcze podtynkowej, zamów wariant bez plastikowej podstawy (552-72014). Połącz go z metalową płytą podstawową (552-720X0). Poczwórny klawisz i panel przedni należy zamówić osobno. Ten poczwórny, bezprzewodowy przełącznik Zigbee® zasilany bateriami można połączyć z dowolnym panelem przednim Niko Pure, Niko Intense i Niko Original w wybranym kolorze. Aby uzyskać najlepszą wydajność, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji i planowania radiowego. Ten zasilany bateriami przełącznik Zigbee® można połączyć bezprzewodowo bezprzewodową inteligentną centralą Niko Home Control (552-00001). To urządzenie może być również używane w instalacji okablowania magistrali w połączeniu z mostkiem bezprzewodowym dla Niko Home Control (550-00640).



Dane techniczne

Bezprzewodowy, zasilany bateriami, poczwórny przełącznik Zigbee®.

- Metoda montażu: montaż naścienny
- Wysokość montażu: 105 - 120 cm
- Maksymalny zasięg (między przełącznikiem a inteligentną centralą lub mostem bezprzewodowym): 10 m
- Napięcie zasilania: bateria 3 V DC, CR2450
- Żywotność baterii: 5 lat przy 20 uruchomieniach/dzień
- Antena: zintegrowana antena
- Wilgotność: 0 - 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji
- Maksymalnie na instalację:
 - maks. 50 podłączonych urządzeń Zigbee® na instalację Niko Home Control
 - samodzielne: maks. 8 odbiorników Zigbee® (WŁ./WYŁ./ściemnianie) na przełącznik
- Praca w temperaturze otoczenia: 5°C – 30°C
- Przechowywanie w temperaturze otoczenia: 0°C – 40°C
- Jest kompatybilny z mostem bezprzewodowym
- Niko_NumberOfControlButtons: 4 przyciski sterowania
- Protokół komunikacyjny: Zigbee® 3.0
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 8 dBm
- Częstotliwość pracy: 2.4 GHz
- Kompatybilność system: talks with Homey (Zigbee®)

niko

- Stopień ochrony: IP20
- Wymagany typ puszeki podtynkowej
 - głębokość: min. 40 mm (w tym ujęto miejsce na okablowanie)
 - mocowanie za pomocą pazurków mocujących/śrubowe: 60 mm
 - średnica wewnętrzna puszeki: 60 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w poziomie: 71 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w pionie: 71 mm
- Metoda mocowania
mocowanie śrubowe lub klejenie
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 71 x 71 x 11 mm
- Waga: 23 g
- Certyfikaty: Zigbee Certified Product
- Oznaczenia: CE



Wymiary

