

Smart enkeltkontakt, 10 A

Den smart enkeltkontakt har en omskifterkontakt til at tænde og slukke belysning. Den indeholder en sender og modtager, der kan kommunikere trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control. Du kan bruge den smart enkeltkontakt til at erstatte en klassisk kontakt. Den er udstyret med en forlængerklemme, så den i kombination med en klassisk trykknap nemt kan erstatte et veksel- eller krydskredsløb. Den smart enkeltkontakt kan aktivere sin egen kontakt. Efter kobling med det trådløse smart-hub til Niko Home Control bliver det muligt at konfigurere ekstra funktioner med Niko Home Controls programmerbare software. Du kan fx tilføje afbryderen til en atmosfære- eller sluk-alt-funktion. Det er muligt at adskille betjeningen fra den indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til via det programmerbare software at konfigurere kontakten og betjeningen hver for sig.



Smart enkeltkontakt, 10 A



Den smart enkeltkontakt har en omskifterkontakt til at tænde og slukke belysning. Den indeholder en sender og modtager, der kan kommunikere trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control. Du kan bruge den smart enkeltkontakt til at erstatte en klassisk kontakt. Den er udstyret med en forlængerklemme, så den i kombination med en klassisk trykknap nemt kan erstatte et veksel- eller krydskredsløb. Den smart enkeltkontakt kan aktivere sin egen kontakt. Efter kobling med det trådløse smart-hub til Niko Home Control bliver det muligt at konfigurere ekstra funktioner med Niko Home Controls programmerbare software. Du kan fx tilføje afbryderen til en atmosfære- eller sluk-alt-funktion. Det er muligt at adskille betjeningen fra den indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til via det programmerbare software at konfigurere kontakten og betjeningen hver for sig.

- strømforsyning: 230 Vac (kræver jordforbindelse)
- kommunikationsprotokol: Easywave #
- monteringsmetode: vægmontering
- monteringshøjde: 110 - 120 cm
- justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware (kræver smart-hub 552-00001)
- maksimal rækkevidde (fra smart afbryder til smart-hub): 30 m
- driftsfrekvens: 869,05 Mhz
- maksimal frekvens-styrke: 6 dBm
- LED-farve: hvid
- kapslingsklasse: IP20
- installationsdybde: 40 mm
- omgivelsestemperatur: 0 – +40 °C
- CE-mærket

SOKKEL



551-72111 Stykker: 6 For montering med skruer, center-til-center afstand 71 mm

TANGENT MED LED, "FORLAD HJEMMET" SYMBOL



100-32902 Stykker: 10	**101-32902** Stykker: 10	**102-32902** Stykker: 10
104-32902 Stykker: 10	**121-32902** Stykker: 10	**122-32902** Stykker: 10
123-32902 Stykker: 10	**124-32902** Stykker: 10	**154-32902** Stykker: 10
157-32902 Stykker: 10	**161-32902** Stykker: 10	**200-32902** Stykker: 10
220-32902 Stykker: 10	**221-32902** Stykker: 10	

FINISHING SET WITH LENS



100-32002 Stykker: 10	**101-32002** Stykker: 10	**102-32002** Stykker: 10
104-32002 Stykker: 10	**121-32002** Stykker: 10	**122-32002** Stykker: 10
123-32002 Stykker: 10	**124-32002** Stykker: 10	**154-32002** Stykker: 10
157-32002 Stykker: 10	**161-32002** Stykker: 10	**200-32002** Stykker: 10
220-32002 Stykker: 10	**221-32002** Stykker: 10	

TANGENT




100-31002 Stykker: 10	**101-31002** Stykker: 10	**102-31002** Stykker: 10
104-31002 Stykker: 10	**121-31002** Stykker: 10	**122-31002** Stykker: 10
123-31002 Stykker: 10	**124-31002** Stykker: 10	**154-31002** Stykker: 10
157-31002 Stykker: 10	**161-31002** Stykker: 10	**200-31002** Stykker: 10
220-31002 Stykker: 10	**221-31002** Stykker: 10	

551-72111

4 year warranty

Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 71 x 71 mm, med skruefastgørelse





Smart betjeningstryk har en afbryder til at ændre belysningen. Den indeholder en sender og modtager, som kan kommunikere trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.
Du kan bruge et Smart betjeningstryk til at udskifte en traditionel afbryder. Den er udstyret med udvidelsesklemmer, så den i kombination med et konventionelt tryk nemt kan erstatte en korrespondanceafbryder. Smart betjeningstryk kan afbryde sin egen kontakt
Når der er oprettet forbindelse til det trådløse smart-hub for Niko Home Control, er det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. Du kan for eksempel tilføje Smart betjeningstryk til et scenarie eller en sluk alt-funktion.
Det er muligt at frakoble betjening fra denne indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til at konfigurere afbryderkontakten og betjeningen separat via programmeringssoftwaren.

Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 71 x 71 mm, med skruefastgørelse. Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm^2 ledning. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Rammen til forsænket montering er fremstillet af 1 mm tykt metal og galvaniseret på alle sider. På den horisontale akse har den forsænkede ramme riller til montering i gulvbokse med skruer. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.

- Strømforsyning: 230 Vac (kræver jordforbindelse)
- Kommunikationsprotokol: Easywave #
- Monteringsmetode: vægmontering
- Monteringshøjde: 110 - 120 cm
- Justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware
(kræver hub 552-00001)
- Maksimal rækkevidde (fra switch til smart hub): 30 m
- Driftsfrekvens: 869,05 Mhz
- Maksimal frekvens-styrke: 6 dBm
- LED farve: white
- Kaplingsklasse: IP20
- Indmuringsdybde: 40 mm
- Omgivelsestemperatur: 0 – +40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Godkendelse: CE

CE