

Transformateur électronique de 70 W, borne PRI et fil sec


Ce transformateur électronique variable universel (70 W) est utilisé pour le raccordement de charges basse tension (12 V - TBTS). Grâce à ses dimensions compactes, ce transformateur peut être aisément installé dans des espaces restreints. La décharge de traction est assurée par le capot clipsable facile à installer. Le côté secondaire est muni d'un fil téflon, ce qui permet une connexion directe à un spot. Les deux entrées primaires avec bornes à vis facilitent le repiquage (max. 8x). Marquage CE et agréé CEBEC et ENEC.



320-00102

4 year warranty

Transformateur électronique de 70 W avec borniers du côté primaire (2x) et raccordement filaire du côté secondaire



Ce transformateur électronique variable universel possède une puissance de 70 W. Il convient pour le raccordement de lampes halogènes basse tension (12 V). Du côté primaire, les deux entrées avec bornes à vis facilitent le repiquage (8 fois max.). Le fil en téflon du côté secondaire peut être raccordé directement à une lampe basse tension. Le capot clipsable facile à monter assure la décharge de traction. Le transformateur est très compact et se prête de ce fait particulièrement bien à une installation dans de petits espaces. Ce transformateur peut également être encastré dans des meubles. Il est pourvu d'un fusible thermique intégré et d'une protection intégrée contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Ce transformateur possède un degré de protection IP20.

Transformateur électronique de 70 W avec borniers du côté primaire (2x) et raccordement filaire du côté secondaire. transformateur électronique. avec contrôle de début et de fin de phase et variateurs universels

- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Connexion filaire primaire: quadruple connexion à bornes primaire : 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm² par borne à vis
- Connexion filaire secondaire: fil téflon (200 °C) : 2 x 0,75 mm², 30 cm de longueur
- Nombre de sorties (paires): 1
- Longueur maximum du fil connexion auxiliaire: 2 m
- Tension de sortie: 11,5 Vac, 35 kHz
- Charge minimum: 20 W
- Charge maximum: 70 W
- Température ambiante maximum: +50 °C
- Température maximale boîtier (T_c): 80 °C
- Diamètre de foret minimum: 55 mm
- Dégagement minimum dans faux plafond: 100 mm
- Application: convient l'encastrément dans des meubles
- Montage: à encastrer
- Protection: protection intégrée, réarmable automatiquement contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Le transformateur est auto-extinguible (satisfait à une épreuve de calcination de 850 °C) et convient à des surfaces normalement inflammables.
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), pour l'alimentation d'armatures de classe III
- Couleur de finition: white
- Matériau cadre supérieur: plastique
- Marques de certification: ENEC
- Marquage: CE

