Mini håndholdt RF-sender med 1-kanal og 4 betjeningstryk

05-317

4 year warranty

Denne mini-sender har 4 betjeningstryk. Du kan bruge den i kombination med alle Niko-modtagere. Driftsstatus angives via LED. Enheden er særligt velegnet til plejesektoren (fx til alarmfunktion) eller i hjemmet. Batteri medfølger.



Teknisk information:

- strømforsynings spænding: batteri, 3V DC (inkluderet);
- rækkevidde: max. 30 meter indendørs, 100 meter i frit felt;
- dimensioner: L62xB37xD11 mm
- Frekvensbånd: 868,0 – 868,6MHz
- maksimaludgangseffekt: 0,60 dBm

Tekniske data

Mini-sender med RF-teknologi til trådløs fjernbetjening af Niko RF-modtager på frekvensen 868,3MHz. Fire kanaler. Hver kanal kan betjene en eller flere Niko RF-modtagere. Dimensioner: 62 x 37 x 11 mm. Rød LED: indikator for drift og tjek af batteriet. Maks. senderækkevidde i en bygning: 30 m; i åbent rum 100 m. Modulationstype: FSK. Batteritype: 3V CR2032 I henhold til belgisk og europæisk lovgivning: CE-mærket. Dette produkt er i overensstemmelse med alle gældende europæiske direktiver og forskrifter. Angående radioudstyr erklærer Niko nv, at det overholder direktiv 2014/53/EU. Kan bruges i alle europæiske medlemsstater. Manual medfølger.

CE