

# Draaiknopextensie, 3-draads


Draaiknopextensie voor de universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring 5 - 325 W, 3-draads.



Draaiknopextensie, 3-draads

Draaiknopextensie voor de universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring 5 - 325 W, 3-draads.

- tot vijf extensies per universele draaiknopdimmer plus 5 - 325 W  
(alleen geschikt voor 310-01901)
- voedingsspanning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
  - aansluitklemmen: 2 x 2,5 mm²



SOKKEL


















**310-02001**    Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET




	<b>100-31003</b>	Stuks: 10		<b>101-31003</b>	Stuks: 10		<b>111-31003</b>	Stuks: 10
	<b>102-31003</b>	Stuks: 10		<b>104-31003</b>	Stuks: 10		<b>121-31003</b>	Stuks: 10
	<b>122-31003</b>	Stuks: 10		<b>123-31003</b>	Stuks: 10		<b>124-31003</b>	Stuks: 10
	<b>154-31003</b>	Stuks: 10		<b>157-31003</b>	Stuks: 10		<b>161-31003</b>	Stuks: 10
	<b>200-31003</b>	Stuks: 10		<b>220-31003</b>	Stuks: 10		<b>221-31003</b>	Stuks: 10

**310-02001**

**4** year  
warranty

## Sokkel voor draaiknopextensie van universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring, 3-draads



Sokkel voor een draaiknopextensie van de universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring. Een afwerkingsset XXX-31003 en afdekplaat in een kleur naar keuze moeten afzonderlijk besteld worden.

Sokkel voor draaiknopextensie van universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring, 3-draads. Draaiknopextensie voor een universele draaiknopdimmer. Dit mechanisme maakt het mogelijk om vanop verschillende plaatsen eenzelfde lichtkring te dimmen met een draaiknop. Tot maximum vijf extensies kunnen aan één dimmer gelinkt worden. Inschakelen door op de knop te drukken en regelen door aan de knop te draaien.

De contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden. Bij het bevestigen in een inbouwdoos maakt men gebruik van schroeven. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwraam 4 inloopsleuven voor bevestiging in inbouwdozen met schroeven. Deze inloopsleuven hebben een schroefgat van 7 mm. Voor montage op panelen is het inbouwraam voorzien van 4 schroefgaten (aangeduid met een schroefsymbool) met een diameter van 3 mm. Het midden van het inbouwraam is, zowel in horizontale als in verticale richting, aangeduid (krijtlijn, laser ...) zodat de montage van één of meerdere mechanismes vlot en eenvoudig kan verlopen. Aan de rechter- en linkerzijde heeft de sokkel omhooggeplooiden zwaluwstaarten waardoor horizontaal koppelen van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooiden randen aan de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid. Je kunt de sokkels verticaal koppelen met een centerafstand van 60 x 71 mm door ze in elkaar te schuiven. Ze vergrendelen zich automatisch. Voor het horizontaal koppelen van sokkels met een centerafstand 71 mm, is de sokkel onderaan voorzien van twee voorgevormde lipjes. Door deze lipjes naar beneden te plooiën over een afstand van 1 mm, steunt deze perfect op de onderste en is de centerafstand van 71 mm gewaarborgd. Het inbouwraam is bovenaan en onderaan voorzien van een donkergrijze opzetboord van kunststof. Deze boord is vervaardigd uit pc+asa en is via een smeltproces met het inbouwraam verbonden. De hoeken van de twee opzetboorden zijn voorzien van rechthoekige openingen (7,9 x 1,5 mm) waarin zich telkens een multipositionele saphaak bevindt. De 4 rechthoekige openingen zorgen ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de saphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele saphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de saphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De opzetboorden zijn eveneens voorzien van 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat.

- Draadcapaciteit: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> per aansluitklem
- Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Bromvrij: ja
- CAB-ontstoring: deze dimmer is voorzien van een ontstoring voor CAB-signalen (frequentiedips tot 3 Hz). Deze geïntegreerde ontstoring tracht als eerste zoveel mogelijk storende signalen uit het net te halen opdat de meeste lampen optimaal zouden branden zonder flikkering of gebrom.
- Aansluitklemmen: 4 aansluitklemmen
- Inbouwdiepte: 40 mm minimumdiepte van de inbouwdoos
- Markering: CE

