

Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM

200-69702

4 year warranty

Tangenten består af 2 enkelte koaksialforbindelser og en satellitforbindelse på toppen. Den første indgang er beregnet til en EDU TV-tilslutning. Den anden er beregnet til en FM-tilslutning. De er mærket med henholdsvis et TV og et FM-ikon. Farve: piano black coated.

Tekniske data

Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH.
- Udskrift: "TV" og "FM" er indgraveret på centralpladen.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surround-plade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

