Récepteur sans fil pour commande de moteur, à encastrer

Ce récepteur miniature avec contact de commutation (4 A/230 Vac) est utilisé pour la commande de volets roulants ou de stores à lamelles orientables/lamelles. Le récepteur fonctionne tant avec des émetteurs muraux qu'avec des émetteurs portables, dans un mode à deux boutons pour les fonctions de volets roulants (ouvrir, arrêter et fermer) ou dans un mode à deux boutons pour la rotation des lamelles. La durée de fonctionnement est de 90 s. Du fait de ses dimensions réduites, il peut être facilement encastré.



05-333

4 year warranty

Récepteur RF à encastrer pour la commande de volets





Ce récepteur à encastrer permet de commander des volets et des persiennes. Il est très compact et peut être encastré facilement. Il fonctionne en combinaison avec des émetteurs muraux ou portables.

Caractéristiques techniques:

- courant de commutation maximal: 4 A/ 230 V~;
- dimensions: L70xL49xP29 mm.

Mini-récepteur à encastrer pour la commande de volets, commande sans fil par radiofréquence (868.3 MHz). Max. 32 émetteurs par récepteur. La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Dimensions: 49 x 70 x 29 mm. Charge max. 4 A. Alimentation: 230 V 50 Hz. Type de modulation : FSK. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Pour l'appareillage radio, Niko SA déclare être conforme à la Directive 2014/53 / EU. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.