

Détecteur de présence, KNX®, 2 canaux, 14 m, pour boîte d'encastrement

351-25033

4 ans de
garantie

Le détecteur de présence à 2 canaux avec contrôleur d'éclairage pour boîte d'encastrement convient pour la commutation de l'éclairage intérieur. Ce détecteur est équipé d'un contrôleur d'éclairage intégré et n'est compatible qu'avec KNX®.



- Combinaison maître / secondaire possible
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 6 mètres

Détecteur de présence pour utilisation dans des pièces standard comme des bureaux, des salles de réunions, ...

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre avec éclairage de veille
 - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
 - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC

Données techniques

Numéro d'article	351-25033
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	10 mA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	2 canaux
Temporisation de déconnexion	1 s – 24 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 50 mm
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Logiciel ETS
Marquage	CE

Dimensions

