

Combinaison d'une connexion coaxiale Cat6 A + RJ45 Telenet Interkabel et VOO

Combinaison coax avec connexion RJ45 UTP Cat6 A, atténuation de dérivation TV < 1 dB.

Agrégation Telenet Interkabel et VOO pour TV numérique et analogique.

Le connecteur RJ45 Cat6 A UTP RJ45 fourni de série peut être remplacé par un connecteur RJ45 Cat5E UTP Niko (650-45051), un connecteur RJ45 Cat5E STP Niko (650-45055), un connecteur RJ45 Cat6 UTP Niko (650-45061), un connecteur RJ45 Cat6 STP Niko (650-45066), un connecteur RJ45 Cat6 A STP Niko (650-45077).



Combinaison d’une connexion coaxiale Cat6 A + RJ45 Telenet Interkabel et VOO

Combinaison coax avec connexion RJ45 UTP Cat6 A, atténuation de dérivation TV < 1 dB.

Agrégation Telenet Interkabel et VOO pour TV numérique et analogique.

Le connecteur RJ45 Cat6 A UTP RJ45 fourni de série peut être remplacé par un connecteur RJ45 Cat5E UTP Niko (650-45051), un connecteur RJ45 Cat5E STP Niko (650-45055), un connecteur RJ45 Cat6 UTP Niko (650-45061), un connecteur RJ45 Cat6 STP Niko (650-45066), un connecteur RJ45 Cat6 A STP Niko (650-45077).

- bande passante 2 GHz



NOUVEAU 170-65378 Pièces: 6 Pour fixation à vis, entraxe 60 mm

SET DE FINITION



	100-65702	Pièces: 10		101-65702	Pièces: 10		102-65702	Pièces: 10
	104-65702	Pièces: 10		121-65702	Pièces: 10		122-65702	Pièces: 10
	123-65702	Pièces: 10		124-65702	Pièces: 10		154-65702	Pièces: 10
	157-65702	Pièces: 10		161-65702	Pièces: 10		200-65702	Pièces: 10
	220-65702	Pièces: 10		221-65702	Pièces: 10			

CONNECTEURS RAIL DIN (CONNECTEUR RJ45 UTP CAT.6 A ET ADAPTATEUR RAIL DIN COMPRIS)



650-14571 Pièces: 10 Connecteur rail DIN RJ45 UTP Cat.6 A

CONNECTEURS RAIL DIN (CONNECTEUR TV + SAT ET ADAPTATEUR RAIL DIN COMPRIS)




650-16910 Pièces: 10 Connecteur rail DIN, F coaxial pour TV+Sat (pour câble RG6)

170-65378

4 year
warranty

Combinaison coax avec connexion RJ45 UTP cat. 6 A, finition plate, y compris cadre de montage 60 x 71 mm avec fixation par vis



Mécanisme doté d'une prise RJ45 Cat6 A UTP et d'une connexion coaxiale. La prise RJ45 Cat6 A UTP sert à établir une connexion réseau avec un appareil pour des applications de téléphonie, Ethernet, IP ou Internet. Toutes les prises du mécanisme sont connectées en étoile sur l'armoire de connexion centrale à l'aide d'un câble du même type de performance. Le cadre de montage a comme dimensions intérieures 45 x 45 mm et comme dimensions extérieures 60 x 71 mm ; il est muni de fixation par vis. Un set de finition d'une couleur au choix doit être commandé séparément.

Combinaison coax avec connexion RJ45 UTP cat. 6 A, finition plate, y compris cadre de montage 60 x 71 mm avec fixation par vis.

- Marquage: CE

Socle universel 45 x 45 mm. Lors de la fixation dans une boîte d'encastrement, on utilise des vis. Le cadre de montage a une épaisseur de métal de 1 mm et est zingué après la découpe sur toutes les faces, y compris sur les faces découpées. Sur l'axe horizontal et vertical, le cadre de montage possède 4 encoches pour la fixation par vis dans des boîtes d'encastrement. Ces encoches ont un logement de vis de 7 mm. Pour le montage sur panneaux, le cadre de montage est muni de 4 logements de vis (désignés par un symbole de vis) d'un diamètre de 3 mm. Le milieu du cadre de montage, tant dans le sens horizontal que vertical, est indiqué (corde à craie, laser...) afin que le montage d'un ou de plusieurs mécanismes puisse être réalisé rapidement et simplement. Sur les faces droite et gauche, le socle présente des queues d'aronde pliées vers le haut pour permettre un ajustement horizontal rapide et parfait de plusieurs socles. Les bords repliés vers le haut sur la face extérieure du socle ainsi que le fléchissement vers l'intérieur confèrent davantage de robustesse. Vous pouvez assembler verticalement les socles d'un entraxe de 60 x 71 mm en les glissant l'un dans l'autre. Leur verrouillage est automatique. Pour l'assemblage horizontal de socles d'un entraxe de 71 mm, le socle est muni dans le bas de deux languettes préformées. En pliant ces languettes vers le bas sur une distance de 1 mm, elles s'appuient parfaitement sur le point inférieur et l'entraxe de 71 mm est garanti. Le support d'encastrement est muni en haut et en bas d'un bord de montage en plastique gris foncé. Ce bord est réalisé en pc+asa et est joint au support d'encastrement par fusion. Les angles de ces deux bords de montage sont munis d'ouvertures rectangulaires (7,9 x 1,5 mm) dans chacune desquelles se trouve un crochet de sécurité multiposition. Les 4 ouvertures rectangulaires font en sorte qu'en cas de plafonnage peu soigneux, la plaque de recouvrement peut toujours être fixée bien à plat contre le mur grâce aux crochets de sécurité. Ce système fonctionne dans deux sens : si le boîtier d'encastrement dépasse du plâtre, les crochets de sécurité multiposition compensent un jeu de 1 à 1,2 mm ; si le boîtier d'encastrement est enfoncé trop profondément dans le plâtre, les crochets de sécurité peuvent compenser un jeu de 1,8 mm max. Les bords de montage sont également pourvus de 4 ouvertures rondes qui assurent le positionnement correct de la plaque de recouvrement par rapport à l'enjoliveur.

- Dimensions (HxLxP): 45 x 45 mm

