
40



PRÍSTROJOVÝ SPODOK



310-04900 Počet kusov: 6 So skrutkovými svorkami a upevňovacími rozperkami



310-04901 Počet kusov: 6 Skrutkové svorky a upevnenie skrutkami

STREDOVÝ KRYT





100-31003	Počet kusov: 10	**101-31003**	Počet kusov: 10	**102-31003**	Počet kusov: 10
104-31003	Počet kusov: 10	**121-31003**	Počet kusov: 10	**122-31003**	Počet kusov: 10
123-31003	Počet kusov: 10	**124-31003**	Počet kusov: 10	**154-31003**	Počet kusov: 10
157-31003	Počet kusov: 10	**161-31003**	Počet kusov: 10	**200-31003**	Počet kusov: 10


310-04900


4 year warranty

Prístrojový spodok pre otočný LED stmievač, 4 – 200 W, 2-vodičový, rozperkami









Otočný stmievač pre stmievateľné LED svetlá s fázovou reguláciou na konci sínusoidy. Rovnako môže stmievať klasické žiarovky, 230 Vac halogénové žiarovky a nízkonapäťové halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom. 2-vodičové zapojenie.

Prístrojový spodok pre otočný LED stmievač, 2-vodičový, pre záťaž 4 – 200 W. Stredový kryt XXX-31003 a rámček v dizajne a farbe podľa vášho výberu sa objednáva zvláš


Prístrojový spodok pre otočný LED stmievač, 4 – 200 W, 2-vodičový, rozperkami. Zapustený stmievač s otočným ovládaním. Technológia stmievača je reverzné fázové riadenie, ktoré je vhodné pre kapacitné a odporové záťaže, vrátane stmievateľných LED svietidiel. Zapnite stlačením tlačidla a nastavte otáčaním gombíka. Variabilná rýchlosť stmievania v závislosti od rýchlosti otáčania. Môže byť použitý na výmenu jednopólových spínačov. Nie je vhodný na výmenu obojsmerných alebo stredných prepínačov. Pomocou otočného tlačidla môžete aktivovať alebo deaktivovať režim pamäte. Nastavená hodnota svetla je energeticky nezávislá. Minimálnu úroveň stmievania možno nastaviť pomocou otočného tlačidla pre optimálny rozsah stmievania a zamedzenie blikania alebo zhasnutia svetiel pri minimálnej úrovni stmievania. Okrem toho je možné pomocou otočného tlačidla nastaviť úroveň zosilnenia, aby sa mohli rozsvietiť všetky typy LED svietidiel.
Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Na pravej a ľavej strane je montážny rám vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé horizontálne spojenie viacerých spínačov. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 x 71 mm. Automaticky do seba zapadnú Na horizontálne spojenie prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 mm je prístrojový na spodnej strane vybavený dvoma predformovanými výstupkami. Zložením týchto výstupiek smerom nadol po dĺžke 1 mm sa jeden spodok dokonale položí na spodok pod ním, čím sa zabezpečí stredová vzdialenosť 71 mm. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.

Max. prierez vodičov	2 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
Vstupné napätie	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Minimálna záťaž	4 W
Maximálna záťaž žiaroviek	105 W
Maximálna zaťaž LED žiaroviek	200 W (typ žiarovky určuje maximálny počet žiaroviek)
Nehlučnosť	áno
Bezpečnostné opatrenia	zabudovaná ochrana proti, preťaženiu a prehriatiu s automatickým resetom
Skratuvzdorné	elektronická skratová ochrana
Prevádzková teplota	0 – +40 °C
Hĺbka zapustenia	40 mm minimálna hĺbka zapustenej montážnej krabice
Rozmery (V x Š x H)	71.5 x 73 x 50 mm
Certifikácia	CE

310-04901

4 year warranty

Prístrojový spodok pre otočný LED stmievač, 4 – 200 W, 2-vodičový, pripevnenie skrutkami



Otočný stmievač pre stmievateľné LED svetlá s fázovou reguláciou na konci sínusoidy. Rovnako môže stmievať klasické žiarovky, 230 Vac halogénové žiarovky a nízkonapäťové halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom. 2-vodičové zapojenie.

Prístrojový spodok pre otočný LED stmievač, 2-vodičový, pre záťaž 4 – 200 W. Stredový kryt XXX-31003 a rámček v dizajne a farbe podľa vášho výberu sa objednáva zvláš

Prístrojový spodok pre otočný LED stmievač, 4 – 200 W, 2-vodičový, pripevnenie skrutkami. Zapustený stmievač s otočným ovládaním. Technológia stmievača je reverzné fázové riadenie, ktoré je vhodné pre kapacitné a odporové záťaže, vrátane stmievateľných LED svietidiel. Zapnite stlačením tlačidla a nastavte otáčaním gombíka. Variabilná rýchlosť stmievania v závislosti od rýchlosti otáčania. Môže byť použitý na výmenu jednopólových spínačov. Nie je vhodný na výmenu obojsmerných alebo stredných prepínačov. Pomocou otočného tlačidla môžete aktivovať alebo deaktivovať režim pamäte. Nastavená hodnota svetla je energeticky nezávislá. Minimálnu úroveň stmievania možno nastaviť pomocou otočného tlačidla pre optimálny rozsah stmievania a zamedzenie blikania alebo zhasnutia svetiel pri minimálnej úrovni stmievania. Okrem toho je možné pomocou otočného tlačidla nastaviť úroveň zosilnenia, aby sa mohli rozsvietiť všetky typy LED svietidiel.
Pri pripevňovaní do zápustnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Na pravej a ľavej strane je montážny rám vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé horizontálne spojenie viacerých spínačov. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 x 71 mm. Automaticky do seba zapadnú Na horizontálne spojenie prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 mm je prístrojový na spodnej strane vybavený dvoma predformovanými výstupkami. Zložením týchto výstupiek smerom nadol po dĺžke 1 mm sa jeden spodok dokonale položí na spodok pod ním, čím sa zabezpečí stredová vzdialenosť 71 mm. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.

Max. prierez vodičov	2 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
Vstupné napätie	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Minimálna záťaž	4 W
Maximálna záťaž žiaroviek	105 W
Maximálna zaťaž LED žiaroviek	200 W (typ žiarovky určuje maximálny počet žiaroviek)
Nehlučnosť	áno
Bezpečnostné opatrenia	zabudovaná ochrana proti, preťaženiu a prehriatiu s automatickým resetom
Skratuvzdorné	elektronická skratová ochrana
Prevádzková teplota	0 – +40 °C
Hĺbka zapustenia	40 mm minimálna hĺbka zapustenej montážnej krabice
Rozmery (V x Š x H)	73 x 71.5 x 50 mm
Certifikácia	CE