
Inbouw RF-ontvanger met rolluikfunctie

05-333

4 year warranty

Deze miniontvanger gebruik je voor de bediening van rolluiken en jaloezieën. Door zijn beperkte afmetingen monteer je hem heel gemakkelijk. Hij werkt met wand- en handzenders. Zijn looptijd bedraagt 90 seconden. Met de 2-knopsmodi kun je:

- de rolluiken en jaloezieën openen, sluiten en stoppen;
- de lamellen draaien.



Technische kenmerken:

- max. schakelstroom: 4 A/ 230 V~;
- afmetingen: L70xB49xD29 mm.

Technische gegevens

Mini-ontvanger voor inbouw met rolluikfunctie, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz).
Maximum 32 zenders per ontvanger. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen: 49 x 70 x 29mm. Max. belasting 4A. Voeding: 230V 50Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

CE

Aansluitschema

