

Quick selection guide dimmers

Ruim assortiment: dimmers voor alle types dimbare lampen, inclusief ledlampen

Nieuw in het gamma

2-draads universele drukknop- en draaiknopdimmer met CAB-ontstoring

- Perfect voor dimbare ledlampen
- Prima te integreren in een bestaande installatie
- Meerdere dimprofielen zodat elk lamptype gedimd kan worden volgens de ideale curve
- CAB-ontstoring
- Standby verbruik van slechts 0,15W
- 1 lichtkring vanop meerder plaatsen bedienen door eenvoudig een N/O drukknop toe te voegen.





















DALI draaiknopdimmer

- Dimt DALI-gestuurde armaturen
- Zowel standalone als in combinatie met Niko DALI-detectoren
- Dimt één zone of alle zones tegelijk (tot 15 zones)




















CAB-ontstoring in alle universele dimmers

- De geïntegreerde CAB-ontstoorder haalt in CAB-gevoelige regio's zoveel mogelijk storende signalen uit het net om de meeste lampen optimaal zonder flikkering of gebrom te doen branden.

Vind snel de juiste dimmer voor elk type lamp.

Referentie	Omschrijving	Bekabeling	 230 V	 Hal. 230 V	 Hal. 12-24 V	 Hal. 12 V	 LED (dimbaar)	 CFLi (dimbaar)	 1/10 V		Minimale belasting	Maximale belasting	Maximale belasting LED (max 10 lampen)
Inbouwdimmers													
 310-0190X	Universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring, 5-325 W	3-draads	✓	✓	✓	✓	✓	✓			5 W	325 W	200 W
 310-0290X	Universele drukknopdimmer met CAB-ontstoring, 3-300 W	2-draads	✓	✓	✓	✓	✓	✓			3 W	300 W	200 W
 310-0390X	Universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring, 5-325 W	2-draads	✓	✓	✓	✓	✓	✓			3 W	300 W	200 W
 310-0280X	Drukknopdimmer 2-100 W	3-draads	✓	✓	✓			✓			2 W	100 W	100 W
 310-0270X	Universele drukknopdimmer 450 VA	2-draads	✓	✓	✓	✓					40 VA	450 VA	NVT
 310-0170X	Draaiknopdimmer 320 VA	2-draads	✓	✓	✓						20 W	320 W	NVT
 310-0160X	Draaiknopdimmer 500 VA	2-draads	✓	✓		✓					50 VA	500 VA	NVT
 310-0260X	Drukknopdimmer 550 VA	2-draads	✓	✓		✓					40 W	550 VA	NVT
 310-0130X	Draaiknopdimmer 300 W	2-draads	✓	✓							60 W	300 W	NVT
 310-0140X	Draaiknopdimmer 420 W	2-draads	✓	✓							60 W	420 W	NVT
 310-0110X	Draaiknopdimmer voor systemen met 1-10 V stroomsturing	NVT							✓		NVT	NVT	NVT
 310-0210X	Dali draaiknopdimmer	NVT								✓	NVT	NVT	NVT

Quick selection guide DIN-Rail dimmer

Referentie	Omschrijving	 230 V	 Hal. 230 V	 Hal. 12-24 V	 Hal. 12 V	 LED (dimbaar)	 CFLi (dimbaar)	 1/10 V	Maximale belasting 20mm 	Maximale belasting 0mm 	Minimale belasting	Maximale belasting LED (max 10 lampen)
DIN-Rail dimmers												
 330-00700	Universele modulaire dimmer met CAB-ontstoring, 5 - 350 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓		350 VA	280 VA	5 W	200 W
 330-00701	Universele modulaire dimmer met CAB-ontstoring, 5 - 350 W analoog	✓	✓	✓	✓	✓	✓		350 VA	280 VA	5 W	200 W
 05-703	Universele modulaire dimmer 400 VA	✓	✓	✓	✓				400 VA	320 VA	40 W	NVT
 05-704	Modulaire dimmer 450 VA	✓	✓	✓					450 VA	360 VA	40 W	NVT
 05-711	Modulaire dimmer voor het schakelen en dimmen van voorschakelapparatuur							✓	50 mA	50 mA	NVT	NVT
 05-715	Universele modulaire dimmer 750 VA (3 A)	✓	✓	✓	✓				750 VA	600 VA	60 W	NVT
 05-728	Modulaire dimmer 1000 VA	✓	✓	✓					1000 VA	800 VA	50 W	NVT
 65-410 / 65-411	Universele modulaire dimmer 1400 VA (6 A) (-411: DALI)	✓	✓	✓	✓				1400 VA	1400 VA	100 W	NVT
 65-412 / 65-413	Universele dimmer 2760 VA (12 A) (-413: DALI)	✓	✓	✓	✓				2760 VA	—	100 W	NVT
 65-416 / 65-417	Universele dimmer 3680 VA (16 A) (-417: DALI)	✓	✓	✓	✓				3680 VA	—	100 W	NVT