

Sokkel voor DALI-draaiknopdimmer

310-02101

4 jaar
garantie

Deze DALI-draaibediening wordt gebruikt om DALI-gestuurde lichtarmaturen aan te sturen. De dimmer kan ingesteld worden om 15 DALI-groepen afzonderlijk aan te sturen of in broadcast alle DALI-gestuurde apparaten tegelijk aan te sturen.

Deze dimmer is niet voorzien van een ingebouwde voeding voor de DALI bus.

De draaiknopdimmer kan tevens gebruikt worden in combinaties met de Niko DALI-detectoren om het licht handmatig te dimmen.

Het is mogelijk om de dimsnelheid (de zogenaamde fade rate) manueel te wijzigen - zonder een PC te gebruiken.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.



Technische gegevens

Sokkel voor DALI-draaiknopdimmer.

- Functie: DALI-inbouwdimmer met geïntegreerde draaiknop om het licht te bedienen via het DALI-protocol. Schakel het licht aan of uit met een korte druk. Draai met de klok mee om het licht te versterken en draai tegen de klok in om het licht te dimmen. Druk lang (1 sec.) om de kleurtemperatuur te wijzigen. Hiervoor zijn DALI DT8 armaturen nodig.
- Inbouwraam
 - metaaldikte 1 mm
 - na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden
 - met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm
 - met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
- Bevestigingswijze
 - met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een sleufkop (sleuf 0,8 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
 - ingrijpdiepte klauwen: 31 mm
 - klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
- Draadaansluiting
 - de contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden.
- Draadcapaciteit
 - 2 x 2,5 mm² per aansluitklem
- Centerafstand
 - eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser..) van het midden van het inbouwraam

niko

310-02101 - 11-07-2025

- CE

The diagram illustrates the wiring for a DALI system. It shows a DALI power supply, two DALI luminaires, a DALI dimmer, a 360° DALI presence detector, and four DALI zones. The power supply provides L, N, DA+, and DA- lines. The dimmer and presence detector are connected to these lines. The DALI zones are connected to the DA+ and DA- lines. The diagram shows the internal wiring of each component and the connections between them.