

Guide de sélection rapide variateurs

Large assortiment : variateurs pour tous les types de lampe à intensité variable, y compris les lampes à LED

Nouveau dans la gamme

Variateur à bouton-poussoir plus 2 fils universel

- Parfait pour les lampes à LED variables
- Convient parfaitement à une intégration dans une installation existante
- Plusieurs profils de variation, de manière à ce que l'intensité de chaque type de lampe puisse varier selon la courbe idéale.
- déparasitage CAB
- Consommation en veille de 0,15W seulement
- Commande d'un circuit d'éclairage depuis plusieurs endroits en ajoutant simplement un bouton-poussoir N/O.


















Variateur à bouton rotatif DALI

- Fait varier l'intensité des armatures commandées par DALI
- Tant en autonome qu'en combinaison avec des détecteurs Niko DALI
- Fait varier une seule zone ou toutes les zones simultanément (jusqu'à 15 zones)


















Déparasitage CAB dans tous les variateurs plus universels

- Ce déparasitage intégré est destiné à éliminer d'abord un maximum de signaux perturbateurs du réseau afin de permettre aux lampes de fonctionner de manière optimale, sans papillotement ni bourdonnement.

Le tableau suivant vous fournit un récapitulatif pratique pour rapidement déterminer le bon variateur pour la lampe que vous avez choisie.

Référence	Art.	Câblage	 230 V	 Hal. 230 V	 Hal. 12-24 V	 Hal. 12 V	LED (variable)	CFLi (variable)	 1/10 V		Charge minimale	Charge maximale	Charge maximale LED (max. 10 lampes)
Variateurs à encastrer													
 310-0190X	Variateur universel à bouton rotatif plus 5-325 W	3 fils	▼	▼	▼	▼	▼	▼			5 W	325 W	200 W
 310-0290X	Variateur universel à bouton-poussoir 3 - 300 W	2 fils	▼	▼	▼	▼	▼				3 W	300 W	200 W
 310-0280X	Variateur à bouton-poussoir 2-100 W	3 fils	▼	▼	▼			▼			2 W	100 W	100 W
 310-0270X	Variateur universel à bouton-poussoir 450 VA	2 fils	▼	▼	▼	▼					40 VA	450 VA	NA
 310-0170X	Variateur à bouton rotatif 320 VA	2 fils	▼	▼	▼						20 W	320 W	NA
 310-0160X	Variateur à bouton rotatif 500 VA	2 fils	▼	▼			▼				50 VA	500 VA	NA
 310-0260X	Variateur à bouton-poussoir 550 VA	2 fils	▼	▼			▼				40 W	550 VA	NA
 310-0130X	Variateur à bouton rotatif 300 W	2 fils	▼	▼							60 W	300 W	NA
 310-0140X	Variateur à bouton rotatif 420 W	2 fils	▼	▼							60 W	420 W	NA
 310-0110x	Variateur à bouton rotatif pour systèmes avec commande de courant 1 - 10 V	NA							▼		NA	NA	NA
 310-0210X	Variateur à bouton rotatif Dali	NA								▼	NA	NA	NA

Guide de sélection rapide variateur rail DIN

Référence	Art.	 230 V	 Hal. 230 V	 Hal. 12-24 V	 Hal. 12 V	LED (variable)	CFLi (variable)	 1/10 V	Charge maximale 20mm 	Charge maximale 0mm 	Charge minimale	Charge maximale LED (max 10 lampes)
Variateurs rail DIN												
 330-00700	Variateur modulaire universel plus 5-350 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓		350 VA	280 VA	5 W	200 W
 330-00701	Variateur modulaire universel plus 5 - 350 W, analogique	✓	✓	✓	✓	✓	✓		350 VA	280 VA	5 W	200 W
 05-703	Variateur modulaire universel 400 VA	✓	✓	✓	✓				400 VA	320 VA	40 W	NA
 05-704	Variateur modulaire 450 VA	✓	✓	✓					450 VA	360 VA	40 W	NA
 05-711	Variateur modulaire pour la commutation et la variation d'intensité de ballasts réglables							✓	50 mA	50 mA	NA	NA
 05-715	Variateur modulaire universel 750 VA (3 A)	✓	✓	✓	✓				750 VA	600 VA	60 W	NA
 05-728	Variateur modulaire 1000 VA	✓	✓	✓					1000 VA	800 VA	50 W	NA
 65-410 / 5-411	Variateur modulaire universel 1400 VA (6 A), (-411: DALI)	✓	✓	✓	✓				1400 VA	1400 VA	100 W	NA
 65-412 / 65-413	Variateur universel 2760 VA (12 A), (-413: DALI)	✓	✓	✓	✓				2760 VA	—	100 W	NA
 65-416 / 65-417	Variateur universel 3680 VA (16 A) (-417: DALI)	✓	✓	✓	✓				3680 VA	—	100 W	NA