

Geconnecteerde motorbediening, sokkel, 3 A, 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Easywave #-technologie

551-72311

4 jaar
garantie

De geconnecteerde motorbediening bevat een schakelcontact om een 230V-gestuurde motor te bedienen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde motorbediening gebruiken om een klassieke motorbediening te vervangen. De geconnecteerde motorbediening kan zijn eigen contacten schakelen.

Met de toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om deze toe te voegen aan een sfeer of alles-uitfunctie. Dit toestel is niet compatibel met de draadloze bridge (550-00640).

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.



Technische gegevens

Geconnecteerde motorbediening, sokkel, 3 A, 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Easywave #-technologie.

- Niet compatibel met de draadloze bridge, compatibel met de draadloze slimme hub
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave #
- Maximaal radiofrequent vermogen: 6 dBm
- Werkfrequentie: 0.8691 GHz
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Centerafstand
 - horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
 - horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooid zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
 - extra robuustheid door omhooggeplooid randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
- Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Gewicht: 70 g
- Markering: CE

