

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur anthracite coated

122-31003

4 ans de garantie

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension. Couleur de finition: anthracite coated.

Données techniques

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur anthracite coated.

- Nombre de boutons de commande: 1 bouton de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué anthracite (par approximation NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Dimensions (HxLxP): 44.7 x 44.7 x 10 mm
- Marquage: CE

