

Tasterschnittstelle

550-20000

4 Jahre
Garantie

Die Tasterschnittstelle wandelt einen Schaltimpuls eines externen Tasters (z. B. Niko Hydro) in einen Niko Home Control-Bus-Befehl um. Die Schnittstelle hat vier Eingänge für den Anschluss von maximal vier potentialfreien mit Schließkontakt ausgeführten oder NPN-Eingängen. Der Ausgang ist mit Niko Home Control verbunden und kann auch mit dem nächsten Bedienelement verbunden werden.

Technische Daten

Tasterschnittstelle

Die Tasterschnittstelle dient dem Anschluss von bis zu vier potenzialfreien, mit Schließkontakt ausgeführten Tastern und NPN-Transistorausgängen an die Heimautomatisierungs-Installation.

- Nur mit einem SELV-Kontakt (Sicherheitskleinspannung) verbinden
- Maximaler Abstand zum Taster: 2 m
- Ruhepotenzial: 8 V DC (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Ausschließlich für Außenanwendungen in Kombination mit einem spritzwassergeschützten Gehäuse geeignet
- Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C
- Gewicht: 13 g
- Abmessungen (HxBxT): 41,5 x 27,9 x 5 mm
- Kennzeichnung: CE



Anschlussplan

