

Sexdubbel tryckknapp med LED för Niko Home Control, anthracite coated

122-52006

E-Nr.: 1711615

4 års
garanti

Med denna knapp kan du utföra sex operationer. Den är ansluten till brytarinsatsen via en klickmekanism. En LED-indikering anger om lampan är påslagen eller avstängd. Tryckknapp inklusive vippe Färg: anthracite coated.

Tekniska data

Sexdubbel tryckknapp med LED för Niko Home Control, anthracite coated.

- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Lins: De sex knapparna på tryckknappen har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) i det yttre hörnet som anger åtgärdens status.
- Färg: lackad antracit (ungefär NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
- Demontering: För att demontera ska du dra tryckknappen från det väggmonterade kretskortet.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

