

# Niko dimmerbrytare för Hue-system

360-51001

4 års  
garanti

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Upp till fyra knappar kan konfigureras. Inga väggar behöver rivas eller kablar installeras. Dimmerbrytaren kan monteras i en europeisk dosa för infällning, fastskruvad i väggen (skruvar medföljer inte) eller fäst i en plan yta med dub-belsidig självhäftande remsor (medföljer). Centrumpattan och täckram måste beställas separat. Dimmerbrytaren kan kombineras med valfri Niko Pure, Niko Intense och Niko Original täckram i önskad färg. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Philips Hue Bridge v2 krävs inte och ingår inte.



## Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system.

- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- Modulering: Shift Keying (OQPSK)
- Maximal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Datafrekvens: 250 kbps
- Konfiguration: Philips Hue app
- Monteringshöjd: 110 cm
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
- Antenn: integrerad antenn
- CE-märkt

- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® Green Power
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklass: IP20
- Fixeringsmetod

skruvfixering eller limning

- Omgivningstemperatur: -25 – +65 °C
- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Vikt: 25 g
- Märkning: CE



[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

360-51001 - 14-03-2024