Niko dimmerbrytare för Hue-system, DK design, white

101-91004-40

4 year warranty

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Philips Hue Bridge v2 krävs och ingår ej.



Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system, DK design, white.

- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- RF-protokoll: Zigbee (grön ström)
- Monteringshöjd: 110 cm
- Temperatur (förvaring/drift): -25 °C till +65 °C
- Den maximala temperaturskillnaden mellan Nikos dimmer och en mottagare får inte överstiga 60 °C.
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
- Arbetsfrekvens: 2,4 GHz (2402 till 2480 MHz)
- Antal konfigurerbara strömställare: 4
- Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.
- Maximal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenn: Integrerad antenn
- Kapslingsklass: IP20
- Batteri: N/A