# DALI-2 Adressable-Modul, 2 Kanäle

### 550-00370



Das vollständig adressierbare DALI-2-2-Kanal-Interface-Modul erlaubt den Anschluss von bis zu 128 DALI-Endpunkten an eine Niko Home Control-Installation. Adressierung und Programmierung der DALI-Geräte erfolgen von der Niko Home Control-Programmiersoftware aus und DALI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder der DALI-Endpunkte kann separat konfiguriert und bedient werden, ohne dass eine andere DALI-Software oder ein anderes Interface erforderlich wären. Das Modul ist mit einem integrierten Netzteil versehen, sodass kein spezielles DALI-Netzteil für den DALI-Bus benötigt wird.




#### **Technische Daten**

DALI-2 Adressable-Modul, 2 Kanäle.

- Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maximaler Leiterquerschnitt
  - $-3 \times 1,5 \text{ mm}^2 \text{ oder } 2 \times 2,5 \text{ mm}^2 \text{ oder } 1 \times 4 \text{ mm}^2 \text{ pro Anschlussklemme}$
- Maximaler Stand-by-Verbrauch: 1,9 W
- DIN-Abmessungen: DIN 4TE
- $\bullet$  Abmessungen (HxBxT): 90 x 70 x 67 mm
- Kennzeichnung: CE



#### **Abmessungen**





www.niko.eu

550-00370 - 12-03-2022

## Anschlussplan



