Schienenverbinder

Dieses Modul wird immer als erstes links am Beginn einer neuen Reihe von DIN-Schienen-Modulen verwendet, die keinen Controller bzw. kein Netzteil enthält. Verbinden Sie Netzteil und Bus über die Kontakte oben und unten.



550-00020

4 year warranty

Schienenverbinder für Niko Home Control





Dieses Modul muss immer als erstes Modul auf der linken Seite am Anfang einer neuen Reihe von DIN-Schienenmodulen positioniert werden. Das Netzteil und der Bus werden über die Kontakte auf der Ober- und Unterseite mit der vorherigen Schiene und/oder mit der nächsten Schiene von der Schienenverbindung oder dem Netzteilmodul verbunden.

Schienenverbinder für Niko Home Control. Der Schienenverbinder verbindet über das Schiebeverbindungsstück Versorgungsspannung und Bus einer unten gelegenen DIN-Schiene mit den auf gleicher DIN-Schiene befindlichen Modulen. Auf jeder DIN-Schiene muss sich an der linken Seite ein Netzteil oder ein Schienenverbinder befinden.

- Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Anschlussklemmen: 2 x 4 Schraubklemmen
- Maximaler Leiterquerschnitt: 3 x 1,5 mm^2 oder 2 x 2,5 mm^2 oder 1 x 4 mm^2 pro Anschlussklemme
- Minimale Umgebungstemperatur: 0 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: +45 °C
- DIN-Abmessungen: DIN 2TE
- Abmessungen (HxBxT): 91.7 x 65.8 mm