

Abdeckung für potentialfreien 6-fach-Taster, 24 V, mit LEDs, bronze coated

123-60150

4 Jahre
Garantie

Abdeckung für einen Taster mit sechs potentialfreien 24 V-Bedientasten zur Steuerung diverser Beleuchtungspunkte in einem oder mehreren Räumen. Die LED-Anzeigen auf den Bedientasten zeigen Ihnen direkt an, welche Lichter noch eingeschaltet sind. Farbausführung: bronze coated.

Technische Daten

Abdeckung für potentialfreien 6-fach-Taster, 24 V, mit LEDs, bronze coated.

- Anzahl der Bedientaster: 6 Bedientaster
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Farbe: bronze lackiert (annähernd NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Textfeld: Die Zierplatte wird in der Mitte angebracht und besteht aus zwei Teilen: einem sichtbaren Teil und einem Befestigungsteil.
- Linse: Jede Taste der Abdeckung ist mit einer rechteckigen, transparenten Linse ausgestattet.
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Mechanismus zieht.
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Brandschutz
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

